

Lite-Ex ***HD 10***

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Manuel d'Instructions
Gebruiksaanwijzing



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Anwendung	2
2. Sicherheitshinweise	2
3. Fehler und unzulässige Belastungen	2
4. Sicherheitsvorschriften	3
5. Batterien	3
6. Leuchtmittel	4
7. Leuchtmittelwechsel	4
8. Reparatur	4
9. Garantie	5
10. Haftung	5
11. Ex-Daten	5

1. Anwendung

Lite-Ex HD 10 ist eine robuste und leichtbedienbare Stableuchterserie für viele Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

2. Sicherheitshinweise

Die vorliegende Gebrauchsanweisung enthält Informationen und Vorsichtshinweise, die für eine sichere Funktionsweise bei den beschriebenen Bedingungen unbedingt zu berücksichtigen sind.

3. Fehler und unzulässige Belastungen

Sobald zu befürchten ist, dass die Gerätesicherheit beeinträchtigt wird, muss das Gerät außer Betrieb genommen werden und seine unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme verhindert werden. Die Gerätesicherheit kann zum Beispiel gefährdet sein, wenn:

- am Gehäuse äußere Beschädigungen sichtbar sind
- das Gerät unsachgemäß gelagert wurde
- das Gerät Transportschaden erlitten hat.

4. Sicherheitsvorschriften

Die Benutzung der exgeschützten Lite-Ex HD 10 Gummistableuchten setzt beim Anwender die Beachtung der üblichen Sicherheitsvorschriften voraus, um Fehlbedienungen am Gerät auszuschließen.

5. Batterien

Die Batterien dürfen nur außerhalb der Ex-Zonen gewechselt werden!

Es dürfen nur Batterien:

- **IEC nach LR6**

(siehe Tabelle)

eingesetzt werden.

Der Gebrauch abweichender Batterien ist strengstens untersagt!

Typ (LR6):	Hersteller:
Alkaline No. 4806	Varta
Alkaline Extra Longlife No. 4006	Varta
Alkaline Maxi Tech No. 4706	Varta
Alkaline Electric Power No. 8006	Varta
Alkaline	Duracell
Professional Alkaline Battery Procell	Duracell
Alkaline Ultra	Duracell
Alkaline Power Line Industrial Battery	Panasonic
Alkaline Energizer	Eveready
Super Alkaline Battery 15A	GP
Alkaline	Daimon
Maximum Alkaline Battery	Rayovac
Alkaline Battery	Double
	Lion King
Alkaline	RS

6. Leuchtmittel

Das Leuchtmittel darf nur außerhalb der Ex-Zonen gewechselt werden!

Es dürfen nur Leuchtmittel:

- ***KPR102-Sonca*** oder
- ***KPR104 Philips***

eingesetzt werden.

Der Gebrauch abweichender Leuchtmittel ist strengstens untersagt!

Desweiteren müssen unbedingt die Ex-Daten beachtet werden!

7. Leuchtmittelwechsel

- Lampenkopf nach rechts drehen und komplett herunterschrauben.
- Leuchtmittelfassung nach rechts drehen und komplett herunterschrauben.
- Verbrauchtes Leuchtmittel gegen neues Leuchtmittel austauschen.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenmontieren.

8. Reparatur

Bei Reparaturen gelten die Bedingungen der ELEX V. Reparaturen müssen im Herstellerwerk durchgeführt werden, da die Schutzbeschaltungen aus sicherheitstechnischen Gründen bei einer Reparatur überprüft werden müssen.

9. Garantie


Wir gewähren auf das Gerät für Funktion und einwandfreies Material eine Garantie von einem Jahr, beginnend mit dem Tag der Lieferung. Forderungen auf Gewährleistungen können durch Einsenden des defekten Gerätes geltend gemacht werden. Reparaturen, neues Einjustieren oder Austauschen des Gerätes behalten wir uns vor.

10. Haftung

Die Firma ECOM haftet für die Gewährung der Garantieleistung. Sie übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Kosten und Verluste, die durch Benutzung oder Erwerb des Gerätes entstanden sind. ECOM ist nicht haftbar für auftretende spezielle Schäden und Nachfolgeschäden.

11. Ex-Daten

Zündschutzart:

 II 2 G EEx ia e IIC T4

Konformitätsbescheinigung:

TÜV 00 ATEX 1556

 0102



ECOM Rolf Nied GmbH
Industriestraße 2 Tel.: +49(0)62 94/42 24-0
D-97959 Assamstadt Fax: +49(0)62 94/42 24-90
E-Mail: sales@ecom-ex.com www.ecom-ex.com

Z-Nr: 400B0100 02/01