





OPLADEN EN STROOMVOORZIENING

OPLADEN

OPLADEN

Sluit de acculader aan op de PM70 en steek de stekker in het contact. Schakel de stroom naar de PM70 in door  3 seconden lang in te drukken. De PM70 wordt niet opgeladen als hij buiten werking is.

Een lege accu moet minstens 3 uur worden opgeladen. Een volgeladen accu volstaat voor 15–21 uur gebruik van de PM70, afhankelijk van de vraag of de Card Phone is aangesloten.

Als de PM70 is ingesteld op **Transportstand** (basis-instelling) wordt het opladen zonder Card Phone niet begonnen. Dit kan worden genegeerd door de PM70 te resetten (druk tegelijkertijd op   ). Lees meer onder **RESETTEN**.

Gebruik uitsluitend originele acculaders van Possio!

VOEDING

AAN

Druk 3 seconden op .

Als de **Transportstand** is geactiveerd moet de Card Phone of seriële kabel zijn aangesloten om het apparaat te kunnen starten. Dit kan worden genegeerd door te **Resetten** . Lees meer onder **INSTELLINGEN**.




UIT

Druk 3 seconden op .

Om accustroom te sparen, wordt de PM70 na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld. De tijd tussen de laatste activiteit en het uitschakeltijdstip kan worden ingesteld. Lees meer onder **INSTELLINGEN**.

Als de PM70 is aangesloten op een actieve acculader wordt hij niet uitgeschakeld.


RESETTEN

Druk tegelijkertijd op    om het apparaat te resetten. De instellingen worden opgeslagen en de PM70 wordt opnieuw ingeschakeld. Resetten onderbreekt alle activiteiten van de PM70.

AANSLUITINGEN

CARD PHONE

Sluit de Card Phone aan (accessoire).

Als het bericht **PIN?** verschijnt, toets dan uw **pincode** in (vier cijfers), gevolgd door een druk op . Na drie mislukte pogingen, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en de PM70 produceert het bericht **PUK?** De SIM-kaart moet nu worden ontgrendeld met de PUK-code.

SERIËLE KABEL

Steek de stekker van de seriële kabel (accessoire) in de aansluiting op de PM70 en sluit een telefoon aan. Meer informatie over het gebruik van een seriële de kabel vindt u in de handleiding die bij de kabel wordt geleverd.

Voor een compleet overzicht van telefoontoestellen die u kunt gebruiken, zie **www.possio.com**.



FAX

VERZENDEN



INLEZEN

Plaats het papier met beide handen in de papierlade. Na een seconde wordt het papier door de scanner gevoerd.


NUMMER KIEZEN

Kies het **faxnummer** en druk op . Voor internationale nummers: druk op  vóór het faxnummer, met weglating van de nul in het kengetal.



SNELKIESNUMMER

Gebruik de nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart door het **positienummer** te kiezen, gevolgd door , bijvoorbeeld **14** . U kunt opgeslagen nummers afdrukken. Voor nadere gegevens, zie het hoofdstuk **FUNCTIES**.

LAATST GEKOZEN NUMMER

Kies het laatst gekozen faxnummer door een druk op **0**  (als het document is opgeslagen in het geheugen).

STATUS

Als  brandt, communiceert de PM70. De verbinding kan worden verbroken door een druk op .

BEVESTIGING


Nadat het faxbericht is verzonden, wordt een bevestiging afgedrukt. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk **BEVESTIGINGEN**.

ONTVANGST

ONTVANGST

Ontvangen faxberichten worden automatisch afgedrukt als de PM70 is ingeschakeld.

STATUS

Als  brandt communiceert de PM70.

FAX-MAILBOX

Bepaalde GSM-netwerken kennen een mailbox waarin faxberichten worden opgeslagen als u niet bereikbaar bent. Raadpleeg uw provider voor verdere informatie over de werking van uw faxmailbox.



POLLING

Polling (ondervraging) van faxberichten is mogelijk. Lees meer in het hoofdstuk **FUNCTIES**.

TELEFOON

TELEFONEREN

OPBELLEN



Kies het **telefoonnummer**, druk op  en neem de hoorn op. Voor internationale nummers: druk op  vóór het telefoonnummer, met weglating van de nul in het kengetal. Om op te kunnen bellen moeten eventuele gescande documenten eerst worden gewist (zie het hoofdstuk **FUNCTIES**).

Beëindig het gesprek door een druk op .

ID


Het nummer dat u hebt gebeld wordt ter controle afgedrukt.

SNELKIESNUMMER

Gebruik de nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart door het **positienummer** te kiezen, gevolgd door , bijvoorbeeld **14** .

U kunt opgeslagen nummers afdrukken. Zie verder ook het hoofdstuk **FUNCTIES**.


LAATST GEKOZEN NUMMER

U kunt het nummer dat u de laatste keer hebt gebeld opnieuw kiezen door een druk op **0**  (op voorwaarde dat het documentgeheugen leeg is).

BEANTWOORDEN VAN EEN TELEFOONGESPREK

BEANTWOORDEN

Neem de hoorn van de haak en druk op .

Beëindig het gesprek door een druk op .

NUMMER-PRESENTATIE

Het telefoonnummer van het gesprek dat binnenkomt wordt afgedrukt. U kunt deze functie de-activeren, zie **INSTELLINGEN**.

SMS

ONTVANGEN*

AFDRUK


Inkomende SMS-berichten worden automatisch afgedrukt als de PM70 is ingeschakeld.

OPGESLAGEN SMS-BERICHTEN

Opgeslagen SMS-berichten kunnen worden afgedrukt. Lees meer in het hoofdstuk **FUNCTIES**.

* Deze optie is niet bij alle telefoontoestellen beschikbaar. Bezoek **www.possio.com** voor een compleet overzicht van deze telefoontoestellen.








BEVESTIGINGEN

Een korte bevestiging wordt automatisch afgedrukt na elke faxtransmissie of als de ontvangst van een faxbericht is mislukt. Uitvoerige informatie wordt afgedrukt na een druk op .

Voorbeelden van symboolcombinaties in verschillende rapporten met uitleg.











ZENDEN

KORTE BEVESTIGING

 → +111111  1  +  
 2000-12-01  13:15
OK

Faxbericht naar + 111111, 1 bladzijde. Acculaadniveau hoog, signaalkwaliteit hoog. Verzonden op 1 december 2000, om 13 uur 15. Resultaat OK.








MET UITVOERIGE INFORMATIE

 → +111111  1
 2000-12-01  13:15
OK
 +111111
9600 bps

 1:15
 +  

Fax naar + 111111, 1 bladzijde, op 1 december 2000, om 13 uur 15. Resultaat OK. Ontvanger-ID + 111111. Verzonden met 9,6 kbps en standaard-resolutie. Duur: 1 min 15 sec. Acculaadniveau hoog, signaalkwaliteit hoog.












TRANSMISSIE MISLUKT

KORTE BEVESTIGING

 → +111111  1  +  
 2000-12-01  13:15
  11

Faxbericht naar + 111111, 1 bladzijde. Acculaadniveau laag, signaalkwaliteit laag. Verzonden op 1 december 2000, om 13 uur. 15. Resultaat Storing (code 11).









MET UITVOERIGE INFORMATIE

 → +111111  1
 2000-12-01  13:15
  11
4800 bps

 0:11
 +  

Fax naar + 111111, 1 bladzijde, op 1 december 2000, om 13 uur 15. Resultaat STORING (code 11). Geen ID ontvangen. Verzonden met 4,8 kbps en hoge resolutie. Duur: 0 min 11 sec. Acculaadniveau laag, signaalkwaliteit laag.











ONTVANGST MISLUKT

KORTE BEVESTIGING

→  +111111  +  
 2000-12-01  13:15
  6

Faxbericht, ontvangst van + 111111, acculaadniveau hoog, signaalkwaliteit hoog. Ontvangen op 1 december 2000, om 13 uur 15. Resultaat STORING (code 6).

MET UITVOERIGE INFORMATIE

→ 
 2000-12-01  13:15
  6
 +111111
9600 bps
 0:20
 +  

Faxbericht, ontvangst op 1 december 2000, om 13 uur 15. Resultaat STORING (code 6). Afzender-ID + 111111. Ontvangen met 9,6 kbps. Duur: 0 min 20 sec. Acculaadniveau hoog, signaalkwaliteit hoog.

STORINGSCODES

-  1 Storing
-  2 Verbinding werd verbroken
-  3 In gesprek
-  4 Geen antwoord
-  5 Geen lijn
-  6 Het gesprek werd onverwacht onderbroken
-  7 Onverwacht antwoord
-  8 Geen antwoord
-  9 Geen kiestoon
-  10 Documentfout
-  11 Activiteit onderbroken door de gebruiker

INSTELLINGEN

Alle instructies worden uitgevoerd door een druk op

 **functienummer** ( **parameterwaarde**) 

ALGEMEEN

JA / VERZENDEN / BEVESTIGEN 

NEE / STOP 

INSTELLINGEN

RESOLUTIE  **50**  **1** (standaard) of **2** (hoog) 

Stelt de resolutie (het scheidend vermogen) van de scanner in. ‘Standaard’ is de basisinstelling.

UITSCHAKELTIMER  **52**  **minuten** min **0** max **9999** 

Stelt de tijd in tussen de laatste activiteit en het tijdstip van uitschakeling. De basisinstelling is 20 minuten . Een uitschakeltijd is niet beschikbaar indien de PM70 is aangesloten op een acculader.

VOLUME  **53**  **0** (geen signaal), **1** (zwak), **2**, **3** of **4** (hard) 

Stelt het geluidsvolume van het besignaal in. De basisinstelling is 3. 0 is geen geluid.

GEBRUIKERS-ID  **54**  **faxnummer** bv. **+4658744010** 

Maakt het gekozen faxnummer zichtbaar op het document. Er is geen nummer in de fabriek ingesteld.

DATUM  **55**  **datum** bv. **20001201** 

Maakt de datum zichtbaar op het document. De basisinstelling is 1970-01-01. De datum wordt als volgt geschreven: 4 cijfers voor het jaar (2000), 2 cijfers voor de maand (12) en 2 cijfers voor de dag (01).

TIJD  **56**  **tijd** (uren en minuten) bv. **1302** 

Maakt het tijdstip zichtbaar op het document. De basisinstelling is 00:00. De tijd wordt als volgt, in het etmaalformaat, geschreven: de uren met 2 cijfers (bv. 13) en de minuten met 2 cijfers (bv. 02).

ACTIVERINGSPOSITIES  **57**  **condities** 

*Conditie: 0 = transportstand en voertuigstand de-activeren
1 = alleen transportstand activeren
2 = alleen voertuigstand activeren
3 = zowel transportstand als voertuigstand activeren*

In de TRANSPORTSTAND (basisinstelling) moet de Card Phone of seriële kabel zijn aangesloten om de PM70 in te kunnen schakelen. In de VOERTUIGSTAND wordt de PM70 automatisch geactiveerd als de laadkabel is aangesloten.

NUMMERPRESENTATIE  **58**  **0** (uit) of **1** (aan) 

Activeren of de-activeren van de nummerpresentatie bij inkomende gesprekken.

GSM-INSTELLINGEN

NIET DOORSCHAKELEN  **60** 

Verwijdert alle doorschakelopties in het netwerk

GESPREKKEN DOORSCHAKELEN  **61**  **telefoonnummer**  **condities** 

Doorschakelen 0 = direct; 1 = in gesprek; 2 = geen antwoord; 3 = niet bereikbaar.

DOORSCHAKELEN UITSTELLEN  **62**  **seconden** 

Tijd voordat wordt doorgeschakeld bij ‘geen antwoord’, zie bovenstaande condities 2.

FAXBERICHTEN DOORSCHAKELEN  **63**  **faxnummer** 

DATA DOORSCHAKELEN  **64**  **datanummer** 

STATUS OPVRAGEN  **65** 

Drukt de doorschakelinstellingen af.

WEERGAVE GSM-NET  **70** 

GSM-NET KIEZEN  **71**  **gekozen netwerk** 

Het gekozen netwerk correspondeert met het cijfer van WEERGAVE GSM-NET (zie boven).

BEWERKEN MET SMS

BEWERKEN EN VERZENDEN

*De instellingen en het telefoonboek kunnen worden gewijzigd door het verzenden van een SMS-bericht naar uw PM70. Dit SMS-bericht moet een speciale opmaak hebben. Het formaat van dit SMS-bericht en een voorbeeld vindt u op de informatieve website van Possio: **www.possio.net**.*



 **20** 

Slaat het speciale SMS-bericht voor de instellingen op nadat dit SMS-bericht is ontvangen.

 **21** 

Slaat het speciale SMS-bericht voor het telefoon

FUNCTIES

- SNELKEUZEMENU** Druk 2 seconden op .
Geeft een lijst met functies en instructies plus symbolen.
- KOPIËREN**  1 
Het gescande document wordt gekopieerd.
- WISSEN**  2 
Wist alle documenten uit het geheugen.
- INVOER**  3 
Voert het papier in terwijl  is ingedrukt
- ACHTERUIT VOEREN**  4 
Voert het papier achteruit terwijl  is ingedrukt.
- INVOER SCANNER**  5 
Voert het gescande vel papier in terwijl  is ingedrukt.
- POLLING**  6 
Kies de code voor de functie vóór het faxnummer en druk op  voor de polling van een faxbericht. Als er geen polling is uitgevoerd: reset met dezelfde code.
- SMS-BERICHT AFDRIJVEN**  7 
SMS-berichten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart worden afgedrukt en daarna gewist.
- SIM-TELEFOONBOEK**  8 
Drukt de nummers en namen af, die zijn opgeslagen op de SIM-kaart.
- INSTELLINGEN**  9 
Drukt de huidige instellingen af.
- RAPPORTEN**  10 
Drukt een activiteitenlogboek af met statusrapport en initialisatiegeschiedenis.
- FAXBEVESTIGING**  11 
Drukt uitvoerige informatie af over de laatste transmissie/ontvangst.

Possio

PM70 MOBILE FAX AND PHONE

GEbruiksAANwijZING

PM70 MOBIELE FAXEN TELEOON

GEACHTE KLANT

Wij danken u voor de aankoop van een Possio PM70. Wij hopen dat u er veel gemak van zult hebben en dat u er jarenlang plezier aan zult beleven.

Lees a.u.b. de veiligheidsaanwijzingen, de licentie, de garantie en de schriftelijke informatie die bij de PM70 worden geleverd zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

De handleiding kan ook via Internet worden gedownload van **www.possio.com**, samen met alle andere informatie die u nodig heeft in het dagelijkse gebruik van deze mobiele fax en telefoon.

Possio behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande mededeling, correcties en wijzigingen aan te brengen in de handleiding, indien deze noodzakelijk zijn op grond van drukfouten of fouten in de actuele informatie, en ook anderszins verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in programma's en/of apparatuur. Zulke correcties en verbeteringen zullen echter steeds worden opgenomen in nieuwe edities van de handleiding die beschikbaar is op **www.possio.com**.

COPYRIGHT

© 2000 Possio AB. Deze handleiding bevat informatie of verwijst naar informatie die is beschermd door de Auteurswet. Alle rechten voorbehouden. POSSIO is een gedeponeerde merknaam van System Innovation AB.

Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, vertaald of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden gereproduceerd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Possio.


Possio AB
Box 7105
187 12 TÄBY
ZWEDEN

Eerste uitgave; Mei 2000.


R1D

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN





FUNCTIES

-  AAN
-  UIT
-  RESETTEN
-  KOPIËREN
-  WISSEN
-  INVOER
-  PAPIER ACHTERUIT VOEREN
-  INVOER SCANNER
-  POLLING
-  SMS-BERICHT AFDRIJVEN
-  SIM-TELEFOONBOEK
-  INSTELLINGEN
-  RAPPORTEN
-  FAXBEVESTIGING






INSTELLINGEN

-  RESOLUTIE
-  TIMER-UITSCHAKELING
-  VOLUME
-  GEBRUIKERS-ID
-  DATUM
-  TIJD
-  ACTIVERINGSPPOSITIES
-  TRANSPORTSTAND
-  VOERTUIGSTAND
-  NUMMERPRESENTATIE
-  INSTELLINGEN OPSLAAN
-  TELEFOONBOEK OPSLAAN












LED'S

-  uit
aan Klaar
Communiqueert
-  knipperend
aan Configuratie
Functiekeuzepositie
-  uit
langzaam knipperend
snell knipperend
aan Laag acculaadniveau
Wordt opgeladen
-  knipperend
aan Knippert één maal voor elke gescande bladzijde
(max. 5 knipperingen)
Papier is op









DOORSCHAKELLEN

-  GEEN DOORSCHAKELING
-  DOORSCHAKELEN VAN GESPREKKEN
-  DOORSCHAKELINGS-VERTRAGING
-  DOORSCHAKELEN FAXBERICHTEN
-  DOORSCHAKELEN DATAVERBINDINGEN
-  ACTUELE STATUS OPVragen
-  CSM-NET WEERGEVEN
-  CSM-NET KIEZEN

BERICHTEN

-  OK GESLAGD RESULTAAT
-  MISLUKT RESULTAAT
-  1-11 STORINGSCODES
-  GESPREKSDUUR
-  IN GESPREK
-  VERTRAGING/GEEN ANTWOORD
-  GEEN VERBINDING
-  UITGAAND GESPREK
-  ONTVANGEN GESPREK
-  UITGAANDE FAX
-  ONTVANGEN FAX

NIVEAUS

-  tot  SIGNAAL-KWALITEIT
-  tot  VOLUME
-  tot  ACCU
-  of  RESOLUTIE

ZOEK ALTIJD OP DE HOMEPAGE VAN POSSIO NAAR
UPDATES EN RECENTE INFORMATIE

WWW.POSSIO.COM

VOOR HULP BIJ DE ELEKTRONISCHE
BERICHTENVERWERKING

WWW.POSSIO.NET


WAARSCHUWING!

OM ONBEDOELD KIEZEN VAN NUMMERS TE VOORKOMEN
MOET U TIJDENS TRANSPORT VAN HET APPARAAT IN DE
TAS, DE CARD PHONE / SERIËLE KABEL VERWIJDEREN.

POSSIO ORIGINELE ACCESSOIRES




12/24 V-acculader
QEQU 00027/01




Montagetoeberehen
QEQU 00015/01



Seriële kabel
QCAB 00068/01



Faxpapier
QMIS 00045/02





Draagtas
QMIS 00058/01



QPRM 00101/04 Ref: D

SNEL START


VOÓR HET GEBRUIK

OPLADEN

Om de oplading te beginnen zonder Card Phone of seriële kabel drukt u na aansluiting van de acculader tegelijkertijd op  . Hierdoor reset u het apparaat en begint de oplading.




AANSLUITEN


Met Card Phone/seriële kabel: druk 3 sec. op  om de oplading te starten.

FAX VERZENDEN


SCANNEN



NUMMER KIEZEN




VERZENDEN




FAX ONTVANGEN

INKOMENDE FAX



AUTOMATISCH


INKOMEND SMS-BERICHT




AUTOMATISCH

TELEFONEREN

NUMMER




KIEZEN



SPREKEN




BEËINDIGEN



EEN TELEFOONGESPREK ONTVANGEN

BEANTWOORDEN



SPREKEN



BEËINDIGEN

