

**MODEL GDM8135**

Autoranging digitale multimeter  
 3 1/2 digit, 0,5 inch LED display  
 AC / DC Stroom, AC / DC spanning en weerstand  
 Doorbeltest en diode test  
 Hoog spanningsbereik tot 1200V DC  
 Stroombereik tot 20A

**SPECIFICATIES**

<b>DC spanning</b>	
Bereiken	200mV, 2V, 20V, 200V, 1200V, 5 bereiken
Nauwkeurigheid	± ( 0,1% van uitlezing + 1 digit )
Ingangsimpedantie	10 M
<b>AC spanning</b>	
Bereiken	200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V, 5 bereiken
Nauwkeurigheid	alle bereiken 40Hz - 1kHz, ± (0,5% van uitlezing + 1 digit) 1kHz - 10kHz, ± (1% van uitlezing + 1 digit) 10kHz - 20kHz, ± (2% van uitlezing + 1 digit) 20kHz - 40kHz, ± (5% van uitlezing + 1 digit)
Ingangsimpedantie	10 M / < 100 pF
<b>DC stroom</b>	
Bereiken	200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A, 6 bereiken
Nauwkeurigheid	200µA, 2mA, 20mA, 200mA, ± 0,2% van uitlezing + 1 digit) 2A, 20A, ± (0,5% van uitlezing + 1 digit)
<b>AC stroom</b>	
Bereiken	200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A, 6 bereiken
Nauwkeurigheid	200µA, 2mA, 20mA, 200mA bereik 40Hz - 1kHz, ± (0,5% van uitlezing + 1 digit) 1kHz - 10kHz, ± (1% van uitlezing + 1 digit) 10kHz - 20kHz, ± (2% van uitlezing + 1 digit) 2A, 20A 40Hz - 2kHz, ± (1% van uitlezing + 1 digit)
<b>Weerstand</b>	
Bereiken	200 , 2k , 20k , 200k , 2M , 20M , 6 bereiken
Nauwkeurigheid	200 , 2k , 20k , 200k , 2M , ± (0,2% ± ( 0,2% van uitlezing + 1 digits ) 20M , ± (0,5% van uitlezing + 1 digit)
<b>Diode test</b>	
Indicatie	diode doorlaat spanning
Meet stroom	1mA max
Open klemspanning	13V max
<b>Doorbeltest</b>	
weerstanddrempel	< 10
Meetstroom	1mA maximaal
Open klemspanning	13V max
<b>Display</b>	
LCD display	0,5 inch LED display max 1,999
<b>Algemeen</b>	
Netspanning	100V,120V,220V,240Vac ±10%
Frequentie	50 / 60 Hz
Afmetingen (BxHxD)	230 x 95 x 280 mm
Gewicht	± 2 Kg
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Meetsnoer	1 x GTL-107 (1 x rood, 1 x zwart, )
Handleiding	Engelstalig
Netsnoer	Euro

Specificaties onder voorbehoud.