

Sicherheitstester AT3-III für Prüfungen nach DIN VDE 0701/0702/0751 zum Anschluss an die Prüfgeräte SECUTEST® SII/III

3-349-156-01
3/2.03

- Anschluss 1- und 3-phasiger Geräte und Verlängerungsleitungen ohne Umstecken der Prüflinge in den Betriebsarten mit und ohne Netzzuschaltung über die Prüfdosen und Prüfstecker
- umfangreiche Ausstattung mit Steckverbindern bis CEE 32
- Funktionsprüfung bis 16/20 A Nennstrom
- Anzeigen: Fehlerstromabschaltung LED rot
Netzbetrieb Lampen L1/L2/L3 orange
- Netzanschluss 230/400 V 50 Hz über Netzstecker CEE 3P+N+PE 16 A-Netzdose
- Schutz durch elektronische Fehlerstromüberwachung mit Netzabschaltung fehlerhafter Prüflinge bei Fehlerströmen > 20 mA und optische Fehlermeldung. Auslöse-Kontrolle über Prüftaste „Differenzstrom-Auslösung“.
- Verhinderung von Kurzschlüssen und damit dem Ansprechen von Netzsicherungen bei der Prüfung 1- und 3-phasiger defekter Verlängerungsleitungen.
- kompakter, stabiler und abschließbarer Alurahmenkoffer



Weitere Merkmale

- Prüfungen entsprechend den menügesteuerten Prüfabläufen der Prüfgeräte SECUTEST® vollautomatisch oder manuell.
- Übergabe der Prüfergebnisse an die Prüfgeräte und Auswertung durch die Prüfgeräte der Reihe SECUTEST®.
- Die Adapterfunktion EL1 (Zubehör Prüfgeräte SECUTEST) zur Prüfung von 1-phasigen Verlängerungsleitungen ist im AT3-III als Baugruppe enthalten.
- Prüfadapter AT3-63 als Zubehör zum Anschluss von 63 A-Geräten und -Verlängerungsleitungen zur Prüfung von Geräten im Netzbetrieb bis max. 20 A.
- Erweiterungen: Stromaufnahme > 16 A auf Anfrage

Anwendung

Der Sicherheitstester ist zum Messen und Prüfen von drei- und einphasigen elektrischen Geräten und Verlängerungsleitungen in Verbindung mit den Prüfgeräten SECUTEST® SII, SIII sowie M701x bestimmt. Diese Prüfungen müssen nach Instandsetzung oder Änderung gemäß DIN VDE 0701 sowie für wiederkehrende Prüfungen nach DIN VDE 0702 mit einem entsprechenden Prüfgerät durch Elektrofachkräfte vorgenommen werden. Entsprechend diesen Vorschriften sind Prüfungen des Schutzleiterwiderstands, des Isolationswiderstands, des Ersatzableitstroms sowie des Differenz- und Berührungstroms je nach Prüfling und Einsatz erforderlich.

Die Prüfung nach EN 60601-1 ist bedingt möglich.

Zum Betrieb älterer Geräte der Serie SECUTEST® SII/SIII ist ggf. ein Software-Upgrade erforderlich, siehe unter Bestellangaben „SE-701-upgrade“.

Der Sicherheitstester prüft in Verbindung mit den Prüfgeräten SECUTEST® SII, SIII sowie M701x folgende Größen

- Schutzleiterwiderstand
- Isolationswiderstand
- Spannungsfestigkeit (HV-Prüfung *)
- Ersatzableitstrom
- Differenzstrom (ein- und dreiphasig)
- Berührungstrom
- Schutzleiterstrom (AC und DC getrennt *)
- Erdableitstrom
- an Verlängerungsleitungen
 - den Kurzschluss,
 - den Aderdurchgang
 - sowie an 3-phasigen Verlängerungsleitungen eine Adervertauschung an L1/L2/L3 zur Bestimmung des Drehfeldes

* sofern der verwendete SECUTEST® diese Messung durchführen kann.

Sicheres und rationelles Arbeiten

Die Bedienung ist einfach und sicher. Der Sicherheitstester wird an eine Drehstromsteckdose 16 A und an das jeweilige Prüfgerät angeschlossen. Die Prüfung erfolgt ohne ein Umstecken der Prüflinge automatisch oder manuell, jeweils vom Programmablauf des Prüfgerätes gesteuert. Bei Überschreitung des werksseitig eingestellten Fehlerstromes erfolgt eine Sicherheitsabschaltung.

Sicherheitstester AT3-III für Prüfungen nach DIN VDE 0701/0702/0751 zum Anschluss an die Prüfgeräte SECUTEST® SII/III

Vorschriften und Normen nach denen der Sicherheitstester gebaut und geprüft wurde

IEC 61010-1/EN 61010-1/ VDE 0411-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
EN 60529 VDE 0470 Teil 1	Prüfgeräte und Prüfverfahren Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
IEC 61326 / EN 61326	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Vorschriften und Normen für die Anwendung des Sicherheitstesters

DIN VDE 0701-1: 2000	Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderungen
DIN VDE 0702: 1995	Wiederholungsprüfungen an elektrischen Geräten
DIN VDE 0751: 1990	Instandsetzung, Änderung und Prüfung von medizinischen elektrischen Geräten. Allgemeine Anforderungen
E DIN VDE 0751: 2000	Das Gerät ist für diesen Normenentwurf vorbereitet
BGV A2 (VBG 4)	Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften

Technische Kennwerte

Messfunktion Differenzstrom

Messbereich	0 ... 20 mA
Übersetzung	1 V / 10 mA
Eigenabweichung	±(5% + 0,05 mA)

Nenngebrauchsbereiche

Netzspannung L1/L2/L3/N	207 ... 253 V AC
Frequenz	49 ... 51 Hz
Temperatur	0 °C ... +40 °C
Kurvenform der Netzspannung	Sinus

Referenzbedingungen

Umgebungs- temperatur	+23 °C ±2 K
Relative Luftfeuchte	50% ±5%
Netzspannung	230 V/400 V ±10%
Frequenz der Messgröße	50 Hz ±0,2%

Umgebungsbedingungen

Betrieb	-10 ... + 55 °C
Lagerung	-25 ... + 70 °C
Luftfeuchte	max. 75%, Betauung ist auszuschließen
Höhe über NN	bis zu 2000 m

Stromversorgung

Netzspannung	230/400 V 50 Hz Sinus
Absicherung	16 A je Phase

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	300 V CAT II
Zusatzschutz	Differenzstrom-Abschaltung 4-polig bei ca. 18 mA
Gerätesicherung	F0315 L250V (5 x 20 mm)

Mechanischer Aufbau

Schutzart Koffer	IP40 nach DIN VDE 0470 Teil 1
Anschlüsse	IP20
Abmessungen	380 x 300 x 220 mm (mit Deckel)
Gewicht	ca. 5 kg

Lieferumfang

- 1 Prüfkoffer
- 1 Bedienungsanleitung

Bestellangaben

Beschreibung	Typ	Artikelnummer
Sicherheitstester	AT3-III	Z745P
Zwei Prüfadapter: a) zum Anschluss von 63 A-Verbraucher an den AT3-III b) zum Prüfen von 63 A-Verlängerungsleitungen	AT3-63	Z745C
Grundgerät mit automatischem Prüf- ablauf, Schnittstelle, Bedienerfüh- rung in D, Schutzkontaktstecker und -buchse, Sondenkabel mit Prüf- spitze, aufsteckbare Krokodil- klemme, Prüfprotokoll, Bedienungs- anleitung. Merkmale bzw. Erweite- rungen siehe Datenblatt	SECUTEST®SII *	M7030
Prüfgerät für DIN VDE 0701, 0702 und 0751 mit automatischem Prüf- ablauf. Merkmale bzw. Erweiterun- gen siehe Datenblatt	SECUTEST®SIII *	M7010
Software-Upgrade auf neue Norm DIN VDE 0701-1:2000-09 für ältere Geräte der Serie SII und SIII (Voraussetzung beim Prüfgerät: Material- bzw. Artikelnummer = M7xxx sowie windowsfähiger® PC)	SE-701-upgrade	Z713C

* Datenblatt verfügbar

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie
im Katalog Mess- und Prüftechnik

Gedruckt in Deutschland • Änderungen vorbehalten

GOSSSEN METRAWATT GMBH
Thomas-Mann-Str. 16-20
90471 Nürnberg • Germany

Member of
GMC Instruments Group

Telefon+49-(0)-911-8602-0
Telefax +49-(0)-911-8602-669
E-Mail info@gmc-instruments.com
www.gmc-instruments.com

 **GOSSSEN METRAWATT**