

<<PAGINA NIET UITDRAAIEN>>

Bijlage A: Technische gegevens

Algemeen:

Samenwerking : groep 3 faxappartuur

Aansluitfactor: 1.5

Zenden:

Resolutie: standaard (200 x 100 dpi), fijn (200 x 200 dpi) en superfijn (300 x 300 dpi)

Contrast: donker, licht en fotostand

Fotostand: 256 grijsgradaties

Automatische

documenten invoer: 30 pagina's

Max. pagina afmeting: 216 x 1500 mm

Dikte pagina: min. 60 gr/m², max. 120 gr/m²

Scanmethode: contact beeldscanner (CIS), kleur

Scanbreedte: max. 216 mm, effectief 210 mm

Scanresolutie: 300 x 300 dpi

Scansnelheid: 3 seconden per pagina (standaard ITU-T testkaart nr 1, standaardresolutie)

Zendsnelheid: 14.4 kbps, dit komt overeen met 6 seconden per pagina (standaard ITU-T testkaart nr 1, standaardresolutie. Het tot stand komen en afbreken van de verbinding is niet meegerekend).

Codeermethode: MH, MR, MMR, foutcorrectiemode

Meervoudig zenden: ja, max. 79 bestemmingen

Uitgesteld zenden: ja, max. 79 bestemmingen

Afroepen (polling): ja

Groepskiezen: ja, max. 20 groepen

Zenden vanuit geheugen: ja

Zenden met prioriteit: ja

Aantal opdrachten in

geheugen: 22 (11x zenden uit geheugen, 10x uitgesteld zenden, 1x afroep zenden)

Ontvangen:

Resolutie: standaard, fijn en superfijn

Afroepen (polling): ja

Afdrukmethode: thermal inkjet

Afdrukpapier: LTR, A4, A5, B5, EXEC, enveloppen

Capaciteit afdrukpapier: 130 pagina's van 80 gr/m²

Afdrukcartridge

Capaciteit zwart: 600 pagina's (A4, 4% bedrukt)

Capaciteit kleur: 200 pagina's (A4, 15% bedrukt)

Documentgeheugen:

Geheugencapaciteit: 2,5 Mb, dit komt overeen met 200 pagina's (standaard ITU-T testkaart nr 1)

Beveiliging: geheugen is beveiligd tegen netspanningsonderbreking voor 30 minuten d.m.v. een batterij

Kiezen:

Verkorte kiescodes: 50

Naamtoetsen: 20

Beveiliging kiescodes: kiescodes zijn beveiligd tegen netspanningsonderbreking voor 30 minuten d.m.v. een batterij.

Doorverbinden: flashprincipe: als de Telefax 349 is aangesloten op een bedrijfstelefooncentrale (PABX), kan een gesprek worden doorverbonden door het drukken op de flashtoets, gevolgd door het gewenste telefoonnummer. De flashtijd is 100 ms. Deze waarde moet overeenkomen met de flashtijd van de PABX. Raadpleeg indien nodig de leverancier van de PABX.

Aardprincipe: is met de Telefax 349 niet mogelijk.

Kiesmethode: IDK (puls) en TDK (tonen)

Overige:

Soort faxapparaat: multifunctioneel, inkjet
 Toelatingsnummer: NL 98 211 211
 Opgenomen vermogen: stand-by: 5 watt; zenden: 17 watt; ontvangen: 20,5 watt; kopiëren: 23 watt
 Afmetingen: 365x355x193 mm (bx dxh, inclusief telefoonhoorn en houder)
 Gewicht: 5,7 kg

Koppeling met de pc:

Scanner compatibiliteit: Twain
 Minimale systeem-
 eisen pc 486 op 33 MHz, 8 Mb harde-schijfruimte, 3 Mb RAM, cd-rom-speler, vrije printerpoort
 Emulatie: Windows GDI
 Printerdriver: Windows 3.x, 95/98
 Interface: IEEE 1284 compatibel parallelle interface (ECP)
 Afdruksnelheid: 3 pagina's per minuut (kleur), 8 pagina's per minuut (zwart)
 Afdrukresolutie: 1200 x 1200 dpi
 Afdrukbreedte: 205 mm

Fax-testkaarten

Voor het testen van faxapparatuur is een aantal testkaarten ontwikkeld. De standaard-testkaart 1 (Slerexebrief) van de ITU-T (internationaal orgaan voor standaardisaties) wordt internationaal door alle leveranciers gebruikt om zendtijden, afdruktijden, scantijden, documentgeheugen en afdrukcapaciteit van verbruiksmaterialen te bepalen. Hiernaast is een verkleinde afdruk van deze testkaart opgenomen. Het eigenlijke formaat is A4.

THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH 25 8 ER
 TELEPHONE BOOLE (94513) 51617 · TELEX 123456

Our Ref. 350/ FJC/EAC 4th April, 1984

Dr. P.N. Cundall,
 Mining Surveys Ltd.,
 Holroyd Road,
 Reading,
 Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

Phil.
 P. J. CROSS
 Group Leader - Facsimile Researche

Bijlage B: De combinatie faxapparaat/ diensten KPN Telecom

Sterdienst[®] Direct Doorschakelen *21

* 21 kunt u in combinatie met een fax gebruiken. Met *21 kunt u uw telefoon/fax doorschakelen naar elk telefoon/faxnummer (behalve naar 0800/0900/0906/0909-nummers), waar ook in Nederland. Staat er op de betreffende bestemming een faxapparaat, dan komt het faxbericht binnen op het telefoon/faxnummer waarnaar u hebt doorgeschakeld.

Inschakelen Sterdienst doorschakelen:

21 'telefoonnummer' #

Uitschakelen Sterdienst doorschakelen: ##21#

WisselGesprek[®]

Het is niet aan te raden een abonnement op WisselGesprek te nemen op de lijn waarop ook een faxapparaat is aangesloten. Een faxbericht dat u binnenkrijgt kan worden verstoord door het WisselGesprek-sigitaal wanneer iemand anders u tegelijkertijd probeert te bellen. De functie kan eventueel worden gebruikt als u bij het uitgaande faxverkeer de functie WisselGesprek blokkeert. Bij inkomend verkeer is dit niet mogelijk.

Inschakelen blokkering WisselGesprek (eenmalig per oproep):

#43*

VoiceMail

VoiceMail is een 'antwoordapparaat' in het telefoonnet van KPN Telecom, dat u eenvoudig via de telefoon bedient. Als u VoiceMail hebt aangezet, kan een beller een bericht inspreken. VoiceMail kan maar liefst 20 berichten opslaan van elk 2 minuten. Ideaal als u geen telefoontje wilt missen.

VoiceMail is niet te gebruiken in combinatie met een faxapparaat op dezelfde telefoonlijn!

NummerWeergave[™]

Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de telefoon hebt opgenomen. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon of uw NummerMelder, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u zelf iemand belt die gebruikmaakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn heeft opgenomen. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave blokkeren.

Inschakelen blokkering NummerWeergave: *31* (dit is eenmalig per gesprek).

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 (niet gratis)

TeleBericht[®]

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht achterlaten voor iemand die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 (niet gratis)

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt

ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 (niet gratis)

FaxMail®

Met FaxMail kunt u waar en wanneer u maar wilt faxberichten ontvangen. Vooropgesteld dat er faxapparatuur (of PC met faxmodem en -software) aanwezig is en u een **gratis** abonnement hebt op FaxMail.

FaxMail kunt u op 2 manieren gebruiken:

- 1) Geef uw relaties uw persoonlijke FaxMail-nummer; alle inkomende faxberichten worden ontvangen in uw privé FaxMail-box.
Als u maar één telefoonlijn hebt waar zowel uw telefoon- als uw faxoproepen binnenkomen, blijft uw telefoon vrij voor het voeren van telefoongesprekken.
- 2) U schakelt met behulp van *21 uw faxnummer door naar uw FaxMail-box.
Op het moment dat het u uitkomt, drukt u uw faxberichten af, waar ter wereld(!) u ook bent!

FaxMail is veilig: door de pincodebeveiliging kan alleen degene die over de pincode beschikt, de faxberichten lezen.

Faxberichten blijven 3 weken opgeslagen in uw FaxMail-box!

FaxCare®

Als u regelmatig één faxbericht naar een groot aantal ontvangers verstuurt, kan een abonnement op FaxCare u veel tijd en geld besparen. FaxCare werkt als volgt: u stuurt een of meer verzendlijsten met de namen van de geadresseerden en hun faxnummers naar FaxCare. Als u vervolgens een bericht wilt versturen naar een bepaalde groep geadresseerden, verstuurt u uw faxbericht naar FaxCare. U geeft op uw faxapparaat de code in van de betreffende verzendlijst; letterlijk met één druk op de knop- en FaxCare verzendt uw bericht aan alle ontvangers van de lijst.

- U hebt er geen omkijken meer naar; FaxCare verzendt snel en goed.
- Uw faxapparaat blijft bereikbaar voor inkomende berichten.
- Via FaxCare verzendt u berichten op een tijd die u het beste uitkomt.
- Moeilijk bereikbare bestemmingen; FaxCare garandeert de aankomst van het bericht.
- Naar bestemmingen buiten Europa faxt u tegen lagere tarieven.

Belangrijk

Hebt u een faxapparaat op dezelfde lijn aangesloten als uw telefoontoestel?

Deze combinatie kan van invloed zijn op de werking van:

- WisselGesprek
- TeleBericht
- TeleGeheugen
- TeleWekker

De tekst die door TeleBericht, TeleGeheugen en TeleWekker wordt uitgezonden, start direct nadat de inkomende oproep is beantwoord. Indien uw faxapparaat de oproep aanneemt, kan een deel van de informatie verloren gaan omdat het faxapparaat op hetzelfde moment een meldtekst afspeelt of de selectie tussen telefoongesprek en faxbericht uitvoert.

Wilt u van deze diensten gebruikmaken, zorg er dan voor dat u een extra telefoontoestel hebt aangesloten op de Telefax 359. Stel de ontvangstand in op handmatig.

N.B. Wilt u meer informatie over de beschreven diensten? Bel dan een van de gratis telefoonnummers: 0800-0402 (particulieren) of 0800-0403 (zakelijk).

Bijlage C: Toepassingsgebieden/Garantie

In deze bijlage wordt aangegeven waar u bij het gebruik van de Telefax 349 op moet letten.

Algemeen

De Telefax 349 is zodanig ontworpen dat deze optimaal functioneert in combinatie met andere (fax)apparatuur van KPN Telecom. KPN Telecom kan echter niet garanderen dat de Telefax 349 optimaal functioneert met niet-KPN Telecom (fax)apparatuur.

Werkomgeving

Zet de Telefax 349 op een vrije plaats, houd rondom een ruimte van minimaal 10 centimeter vrij en bouw hem niet in. Houdt u zich verder aan de volgende regels:

- 1) het faxapparaat dient op een stevige, vlakke en schone ondergrond te staan.
- 2) plaats het faxapparaat niet in een extreem warme of vochtige ruimte of in de buurt van verwarming of airconditioning
- 3) vermijd blootstelling aan direct zonlicht

Netspanning

De Telefax 349 dient op een geaard stopcontact te worden aangesloten.

Afdrukpapier

Voor een optimale afdrukkwaliteit en de minste kans op storingen is het verstandig het afdrukpapier van KPN Telecom te gebruiken.

Verbruiksmateriaal

Voor een optimale werking van de Telefax 349 en de minste kans op storingen, is het verstandig om uitsluitend verbruiksmateriaal van KPN Telecom aan te schaffen.

Gebruik

De Telefax 349 is ontworpen als zakelijke fax voor afdelingen met 2 tot 25 werknemers. Gebruik de Telefax 349 uitsluitend waar deze voor is bestemd. Let hierbij met name op het maximumaantal berichten dat u per dag verstuurt, ontvangt of kopieert. Voor de Telefax 349 is dit vastgesteld op:

50 pagina's zenden per dag

50 pagina's ontvangen/kopiëren per dag

Als er structureel per dag meer pagina's worden verzonden, ontvangen of gekopieerd dan hierboven is aangegeven, zal de kans op storingen toenemen.

Garantie

Garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Telefax 349 zijn de 'Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop' van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Business Center.

Ruimte voor aantekeningen

Lined writing area for notes.

Bijlage D: Trefwoordenlijst

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|------|
| A | | D | |
| aanpassen afdruk | .67 | datum en tijd invoeren | .93 |
| aanschaffen verbruiksartikelen | .66 | diensten KPN Telecom | .116 |
| aansluiten | | displaymeldingen | .80 |
| kabels | .86 | document | |
| telefoonhoorn | .85 | afdrukken | .56 |
| aansluitfactor | .102 | invoeren | .14 |
| afdruk aanpassen | .67 | scannen | .62 |
| afdrukken | | doos, inhoud | .9 |
| document | .56 | E | |
| op enveloppen | .60 | eenmalig afroepen | |
| opdrachtenlijst | .47 | faxbericht | .43 |
| overzicht kiescodes | .22 | faxbericht bij u | .45 |
| overzicht bijzondere instellingen | .100 | enveloppen, afdrukken op | .60 |
| afdrukpapier plaatsen | .91 | externe ontvangstcode instellen | .104 |
| afroepen | | extra instellingen | .95 |
| beveiligen | .43 | F | |
| faxbericht eenmalig | .43 | faxbericht | |
| faxbericht eenmalig bij u | .45 | afroepen (polling) | .43 |
| faxbericht regelmatig | .44 | eenmalig af laten roepen | .45 |
| faxbericht | .43 | eenmalig afroepen | .43 |
| alignment | .67 | journaal | .50 |
| antwoordapparaat, combinatie met | .102 | journaal van verzonden/ontvangen | .51 |
| B | | met prioriteit verzenden | .42 |
| bedienen, makkelijk | .10 | regelmatig afroepen | .44 |
| bedrijfscentrale, combinatie met | .104 | telefoongesprek na verzenden/ ontvangen | .54 |
| bedrijfsnaam invoeren | .92 | uitgesteld verzenden | .40 |
| belsignaal, volume instellen | .95 | verzenden | .17 |
| bestemmingen, journaal | | verzenden met de zoekfunctie | .27 |
| faxbericht naar verschillende | .53 | verzenden met naamtoetsen | .21 |
| beveiligen afroepen | .43 | verzenden met verkorte kiescodes | .26 |
| bewaren reserve-inkcartridge | .87 | verzenden naar een groep | .34 |
| bijzondere instellingen | .97 | verzenden naar verschillende bestemmingen | .35 |
| overzicht mogelijke instellingen | | verzenden/ontvangen na telefoongesprek | .54 |
| afdrukken | .100 | FaxCare | .117 |
| overzicht mogelijke instellingen | .98 | FaxMail | .117 |
| toegang | .97 | faxoproepen ontvangen | .37 |
| C | | fax-testkaarten | .115 |
| centrale, combinatie met | .104 | fotostand instellen | .15 |
| combinatie met | | foutmeldingen | .16 |
| huis-/bedrijfscentrale | .104 | | |
| telefoontoestel/antwoordapparaat | .102 | | |
| contacten reinigen | .69 | | |
| contrast en fotostand instellen | .15 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| G | | J | |
| garantie | 118 | journaal | |
| gebruiken helpfunctie | 14 | faxbericht verschillende | |
| geheugen | | bestemmingen | 53 |
| ontvangst | 38 | verzonden faxbericht | 50 |
| werken met opdrachten | 47 | verzonden/ontvangen faxberichten | 51 |
| groep | | K | |
| faxbericht verzenden naar | 34 | kabels aansluiten | 86 |
| invoeren | 29 | kiescodes, overzicht afdrukken | 22 |
| naamtoetsen/verkorte kiescodes | | kopiëren | 39 |
| toevoegen | 31 | L | |
| naamtoetsen/verkorte kiescodes | | laatstgekozen nummer(s) herhalen | 36 |
| verwijderen | 33 | luidsprekervolume instellen | 95 |
| H | | M | |
| handig om te weten | 8 | makkelijk te bedienen | 10 |
| helpfunctie gebruiken | 14 | maximumaantal toestellen | 102 |
| huiscentrale, combinatie met | 104 | melden van storingen | 83 |
| I | | N | |
| inhoud van de doos | 9 | naam invoeren | 92 |
| inktpcartridge | | naamtoetsen | |
| onderhoud | 67 | faxbericht verzenden | 21 |
| plaatsen | 87 | invoeren | 19 |
| vervangen | 88 | toevoegen aan groep | 31 |
| instellen | | verwijderen uit groep | 33 |
| externe ontvangstcode | 104 | wijzigen | 20 |
| ontvangstmogelijkheden | 37 | wissen | 21 |
| printer | 58 | noodzakelijke instellingen | 92 |
| resolutie, contrast en fotostand | 15 | nummer herhalen bij bezet | 36 |
| standaardresolutie- en contrast | 96 | nummer(s), laatstgekozen herhalen | 36 |
| Telefax 349 | 103 | NummerWeergave | 116 |
| volume belsignaal | 95 | O | |
| volume luidspreker | 95 | onderhoud inktcartridge | 67 |
| instellingen, | | ontvangen | |
| bijzondere | 97 | fax- en telefoonoproepen | 37 |
| extra | 95 | ontvangst | |
| noodzakelijke | 92 | in geheugen | 38 |
| invoeren | | stoppen | 37 |
| (bedrijfs)naam | 92 | ontvangstcode, externe instellen | 104 |
| datum en tijd | 93 | ontvangstjournaal | 50 |
| document | 14 | ontvangstmogelijkheden instellen | 37 |
| groep | 29 | | |
| naamtoetsen | 19 | | |
| telefoon/faxnummer | 92 | | |
| verkorte kiescode | 23 | | |

- opdracht
 - in geheugen, werken met 47
 - toevoegen aan opdrachtenlijst 48
 - wissen uit opdrachtenlijst 49
- opdrachtenlijst
 - afdrukken 47
 - opdracht toevoegen 48
 - opdracht wissen 49
- oplossen problemen 74
- overzicht
 - beschikbare leestekens 18
 - bijzondere instellingen afdrukken . . 100
 - kiescodes afdrukken 22
 - mogelijke instellingen 98
- P**
 - papierstoring 74
 - pc-software
 - installeren, Windows 3.x 110
 - installeren, Windows 95/98 108
 - verwijderen, Windows 3.x 113
 - verwijderen, Windows 95/98 112
 - plaatsen
 - afdrukpapier 91
 - inktcartridges 87
 - Telefax 349 84
 - polling 43
 - previewvenster (scannen) 64
 - printer gebruiken 56
 - printer instellen 58
 - prioriteit, faxbericht verzenden met . . . 42
 - problemen en oplossingen 76
 - problemen oplossen 74
- R**
 - regelmatig afroepen faxbericht 44
 - reinen spuitkop en contacten 69
 - reserve-inktcartridge bewaren 87
 - resolutie, contrast en fotostand instellen 15
- S**
 - scannen document 62
 - scanner reinigen 72
 - SmartFAX 65
 - spuitkop reinigen 69
 - standaardresolutie- en contrast instellen 96
- Sterdienst Direct Doorschakelen *21 . . 116
- stoppen verzending/ontvangst 37
- storingen melden 83
- stysteemisen stuurprogramma's 107
- T**
 - tabblad
 - advanced 60
 - cartridges 58
 - document/quality 59
 - options 57
 - paper 58
 - status 57
 - technische gegevens 114
 - tekens, overzicht 18
 - TeleBericht 116
 - telecommunicatieapparatuur,
 - combinatie met 102
 - telefoon/faxnummer invoeren 92
 - telefoongesprek
 - faxbericht verzenden/ontvangen na . . 54
 - na verzenden/ontvangen faxbericht . . 54
 - telefoonhoorn aansluiten 85
 - telefoonoproepen ontvangen 37
 - telefoontoestel, combinatie met 102
 - TeleGeheugen 116
 - TeleWekker 116
 - tijd invoeren 93
 - toegang bijzondere instellingen 97
 - toepassingsgebieden 118
 - toestellen, maximumaantal 102
 - toevoegen
 - opdracht aan opdrachtenlijst 48
 - naamtoetsen/verkorte kiescodes
 - aan een groep 31
- U**
 - uitgesteld verzenden faxbericht 40
- V**
 - verbruiksartikelen aanschaffen 66
 - verkorte kiescode
 - faxbericht verzenden 26
 - invoeren 23
 - toevoegen aan groep 31
 - verwijderen uit groep 33

| | |
|---------------------------------------|---------|
| (verkorte kiescode, vervolg) | |
| wijzigen | .24 |
| wissen | .25 |
| vervangen inktcartridge | .88 |
| verwijderen, naamtoetsen/verkorte | |
| kiescodes uit groep | .33 |
| verzenden faxbericht | .17 |
| met naamtoetsen | .21 |
| met prioriteit | .42 |
| met verkorte kiescodes | .26 |
| met zoekfunctie | .27 |
| naar een groep | .29; 34 |
| naar verschillende bestemmingen | .35 |
| uitgesteld | .40 |
| vanaf een PC | .65 |
| verzending stoppen | .37 |
| verzendjournaal | .50 |
| VoiceMail | .116 |
| volume | |
| belsignaal instellen | .95 |
| luidspreker instellen | .95 |
| W | |
| wijzigen | |
| naamtoetsen | .20 |
| verkorte kiescode | .24 |
| WinFax LITE | .65 |
| WisselGesprek | .116 |
| wissen | |
| naamtoetsen | .21 |
| opdracht uit opdrachtenlijst | .49 |
| verkorte kiescode | .25 |
| Z | |
| zelftest inktcartridge | .67; 89 |
| zoekfunctie, faxbericht verzenden met | .27 |





Ruimte voor aantekeningen



















A series of horizontal green lines spaced evenly down the page, providing a structured area for taking notes.



Telefoonlijst

Hieronder kunt u veelgebruikte fax/telefoonnummers invullen.

 = faxnummer,  = telefoonnummer, 06- = mobiele nummer.

| | | | |
|-------|----------------------|---|-------|
| 1 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| 2 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| 3 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| 4 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| 5 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| 6 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| 7 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| 8 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| 9 | naam: _____ |  | _____ |
| | adres: _____ |  | _____ |
| | pc/woonplaats: _____ | 06- | _____ |