

Radio-Cassettespeler

AQ 6591

## Portable Stereo Radio-Cassettespeler

- *Analoge tuner voor FM-stereo en middengolf.*
- *Dynamic Bass Boost.*
- *Stereoweergave via 'in-ear' oortelefoon.*
- *Muziekvermogen 2 x 10 mW (MPO).*
- *Cassettedeck met anti-rolling mechanisme.*
- *Auto Reverse en Auto Stop.*
- *Aansluiting voor externe voeding.*



Let's make things better.



PHILIPS

**TYPEBESCHRIJVING****Radio**

- Analoge tuner voor AM en FM.
- Golfbereiken, middengolf en FM-band.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.
- Geïntegreerde antenne voor ontvangst van FM-zenders.

**Versterker**

- Dynamic Bass Boost.
- Muziekvermogen 2 x 1 mW (MPO).

**Cassettedeck**

- Anti-rolling mechanische voor een optimale bandgeleiding.
- Automatische stop aan het einde van de band.

**Aansluitingen**

- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack.
- DC in 3,4 mm, 3 V, midden '-'.

**Algemeen**

- High Quality design.

**Meegeleverde accessoires**

- Stereo in-ear oortelefoon.
- Afneembare riemclip.

**TECHNISCHE GEGEVENS****Radio**

Golfbereiken	
MG	: 526 - 1607 kHz
FM	: 87,5 - 108 MHz
Tuner	: analoog voor AM en FM
Antenne voor AM	: ingebouwde ferroceptor
	: geïntegreerd in oortelefoonsnoer voor FM

**Versterker**

Muziekvermogen	: 2 x 10 mW (MPO)
----------------	-------------------

**Cassettedeck**

Cassettetype	: ferro (IEC type I)
Signaal/ruis verhouding	: 42 dB
Jengel	: < 0.6 % (WRMS)

**Algemeen**

Voeding batterij	: 3 V (2 x 1,5 V, Philips R6)
Externe voeding	: 3 V DC
Gewicht batterijen)	: ca. 180 gram (excl.)
Afmetingen (h x b x d)	: 90 x 111 x 33 mm
EAN code	: 87 10101 3686 10