

MATCH LINE

Digitale Audio/Video Surround Receiver

- **Totaal uitgangsvermogen 5x 60 watt (DIN).**
- **Digitale tuner, 30 voorkeuzenders.**
- **Multi standaard decoder, Dolby Pro-Logic, AC3, DTS en MPEG Multichannel.**
- **RDS (Radio Data System).**
- **Automatische geluidstype herkenning (Dolby Pro-Logic, AC3, DTS, MPEG).**
- **Digital Sound Processing via Tetra Core IC (48 kHz).**
- **Digital stereo downmix.**
- **Zes kanalen ingang (DVD-Audio en Super-Audio CD voorbereid).**
- **Afzonderlijke hoge en lage tonen regeling.**
- **Digitale in- en uitgangen.**
- **Video in- en uitgangen (CVBS).**
- **Cinema Link.**
- **Multi brand afstandsbediening.**
- **Menubestuurde installatie**

MatchLine Receiver

FR986
FR985

MPEG  Multichannel

 **DOLBY**
DIGITAL

 **dts**

 **AV**
INPUT

 **6 CHANNEL**
INPUT

 **R-D-S**
NEWS-TA



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Tuner.**

- Digitale tuner voor AM en FM met 30 voorkeuzenders.
- Instelbare gevoeligheid. In de stand "low" worden alleen de sterke zenders geselecteerd.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Menugestuurde installatie, voor het automatische of handmatig zoeken en in het geheugen vastleggen van zenders, inclusief zendernamen.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatiesysteem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, programmatype, nieuws en verkeersinformatie worden ontvangen. Deze informatie wordt op het FTD informatiescherm weergegeven.

Versterker.

- Vijf krachtige hifi versterkers met elk 60 watt uitgangsvermogen (DIN) voor front L/R, centre, surround L/R.
- De ultra lage tonen zijn op de subwoofer lijnuitgang beschikbaar. De versterkers zijn zodanig ontworpen dat deze drastische dynamiek veranderingen feilloos kunnen weergeven.
- Het volume van elk kanaal (incl. subwoofer) is afzonderlijk instelbaar, waardoor de geluidswaergeving optimaal aan de omgeving kan worden aangepast. Hierdoor kan het typische cinemagekluid ook thuis in de huiskamer gerealiseerd worden.
- Digital Sound Processing. Het Philips Tetra Core IC is een krachtige 24-bits digitale multi standaard sound processor. Dolby Pro-Logic, AC3, DTS, MPEG en PCM-audio signalen worden automatisch door deze processor herkend en verwerkt met de hoogst mogelijke kwaliteit.
- Het Tetra Core IC accepteert eveneens digitale signalen met een sample rate van 32, 44,1, 48 en 96 kHz. Deze laatste frequentie wordt gebruikt bij DVD-audio en wordt door deze sound processor superieur weergegeven.
- Digital stereo downmix. Door het Tetra Core IC worden multichannel signalen automatisch omgezet naar een digitaal stereosignaal. Dit signaal is op de digitale uitgang beschikbaar en geschikt voor het digitaal opnemen van DVD-Video of DVD-Audio geluid.
- Zes kanalen ingang t.w.: front L/R, centre, surround L/R en subwoofer. Met de bronselector in de stand "6 CH/DVD" worden deze zes kanalen geselecteerd zodat de receiver functioneert als meerkanaalsversterker. Dit maakt deze receiver bij uitstek geschikt om te combineren met een DVD-speler voorzien van een multichannel decoder. Dit biedt de mogelijkheid om DVD-Audio en Super-Audio CD weer te geven.
- Loudness. Bij een laag volume worden de hoge en lage tonen extra versterkt waardoor het geluid voller klinkt.
- Hall voor het simuleren van surround geluid wanneer alleen een stereosignaal beschikbaar is.

Video.

- Deze receiver is voorzien van drie video-ingangen t.w.: DVD, VCR en TV. Met de bronselector kan één van deze ingangen gekozen worden met het bijbehorende audio-signaal.

Aansluitingen.**Audio-in/uit (analoog):**

- Phono-in, 2 x cinch.
- CD-in, 2 x cinch.
- CD-R/tape-in/uit, 4 x cinch.
- TV-in, 2 x cinch.
- VCR-in/uit, 4 x cinch.
- SAT, 2 x cinch.
- DVD/6 Ch., 6 x cinch.
- Centre-uit, 2 x cinch.
- Subwoofer-uit, 1 x cinch.

Audio-in/uit (digitaal):

- Digitaal-in, 2 x cinch (coax).
- Optisch-in, 1 x toslink.
- Digitaal-uit, 1 x cinch (coax).

Video-in/uit (CVBS):

- DVD-in, 1 x cinch.
- SAT-in, 1 x cinch.
- VCR in/uit, 2 x cinch.
- Monitor-uit, 1 x cinch.

Luidsprekers:

- Front L/R, 4 x schroef.
- Centre, 2 x schroef.
- Surround L/R, 4 x click-fit.

Overige:

- Hoofdtelefoon, 1 x jack/6,3 mm (front).
- Antenne 75 ohm IEC, coax.
- Cinema link bus, 2 x cinch.
- Netuitgang, 2 x.

Meegeleverde accessoires.

- Scart/cinch kabel.
- Cinch/cinch kabel.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**FR 986****Tuner**

Afstemming	: digitaal PLL
Golfbereiken	: MG 531 - 1602 kHz
	: LG 153 - 279 kHz
	: FM 87,5 - 108,0 MHz

Signaal/ruis verhouding

stereo	: 55 dB
mono	: 60 dB

Vervorming, THD

stereo	: 0,3 %
mono	: 0,85 %

Kanaalscheiding bij 1 kHz

	: 35 dB
--	---------

Versterker**Uitgangsvermogen DIN**

front	: 2 x 60 W (6 ohm)
centre	: 1 x 60 W (6 ohm)
surround	: 2 x 60 W (6 ohm)

Vervorming THD (1 kHz, 5 W)

	: 0,05 %
--	----------

Vermogensbandbreedte

	: 20 Hz - 20 kHz (- 3dB)
--	--------------------------

Signaal/ruis verhouding (gewogen):

	: > 82 dB
--	-----------

Kanaalscheiding (bij 1 kHz)

	: > 45 dB
--	-----------

Lage tonen regeling

	: 100 Hz, +/- 9 dB
--	--------------------

Hoge tonen regeling

	: 10 kHz, +/- 9 dB
--	--------------------

Ingangsgevoeligheid

Phono	: 5 mV/47 kohm
CD, CD-R, TV, VCR, SAT	: 250 mV/47 kohm
DVD/6 ch.	: 250 mV/47 kohm

Uitgangen

VCR, CD-R	: 250 mV/1 kohm
-----------	-----------------

subwoofer

	: 800 mV/1 kohm
--	-----------------

centre

	: 800 mV/1 kohm
--	-----------------

hoofdtelefoon 8-600 ohm

	: 3 V/60 ohm
--	--------------

Video-in/uit (CVBS)

	: 1 V _{tt} /75 ohm
--	-----------------------------

Algemeen

Netspanning	: 220 V, 50 Hz, +/- 10%
Opgenomen vermogen (max.)	: 210 W
Stand-by vermogen	: < 2 W
Display	: multicolour FTD
Gewicht	: ca. 8,6 kg
Afmetingen (h x b x d)	: 135 x 435 x 350 mm
Uitvoering	: silver
EAN code	: 87 10895 7219 67

FR 985

De FR985 is gelijk aan de FR 986 m.u.v.:

Uitvoering	: zwart
EAN code	: 87 10895 7219 50