

AZ 1538

## MP3 CD Soundmachine

- *Uitgangsvermogen 2 x 2 watt (MPO).*
- *Digitale tuner met 40 voorkeurzenders.*
- *Geschikt voor het weergeven CD-ROM's met MP3 bestanden.*
- *Bass Reflex Speaker Systeem.*
- *Dynamic Bass Boost.*
- *Geschikt voor 8 cm en 12 cm discs.*
- *Programmeerbare CD-speler (20 tracks).*
- *CD-ReWritable compatible.*
- *Afstandsbediening.*
- *Geschikt voor net- en batterijvoeding.*



DIGITAL TUNER



Let's make things better.



PHILIPS

# MP3 CD Soundmachine



## Radio

- Digitale tuner voor AM en FM.
- 40 Voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Automatisch vastleggen van gevonden zenders.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van middengolfzenders.
- Solide telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.

## Versterker

- Bass Reflex Systeem met twee 100 mm wide range luidsprekers.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Uitgangsvermogen 2 x 2 watt (MPO).
- Digitale volumeregeling met "Up" en "Down" toetsen.
- Hoofdtelefoonaansluiting.

## CD-speler

- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Programmeerbare afspelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Geschikt voor het afspelen van 8 cm en 12 cm discs.
- Geschikt voor het weergeven CD-ROM's met MP3 bestanden.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele CD.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

## Algemeen

- Multifunctioneel 7-segments LCD informatiescherm voor weergave van tracknummer, speelduur en CD-functie.

## Aansluitingen

- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack (line-out).

## Meegeleverde accessoires

- Netsnoer.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

## Technische gegevens

### Radio

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Golfbereiken | : FM 87,5 - 108 MHz (stereo)     |
|              | : MG 525 - 1607 kHz              |
| Tuner        | : digitaal voor AM en FM         |
| Antenne      | : ingebouwde ferroceptor voor AM |
|              | : telescoopantenne voor FM       |

### Versterker

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Uitgangsvermogen | : 2 x 1 watt (RMS)      |
|                  | : 2 x 2 watt (MPO)      |
| Luidsprekers     | : 2 x wide range 100 mm |

### CD-speler

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequentiebereik        | : 20 - 20.000 Hz        |
| Signaal/ruis verhouding | : 80 dB                 |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | : 94 dB                 |
| Jengel                  | : nihil (kwartssturing) |

### Algemeen

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Voeding                |                                |
| net                    | : 220 V, 50 Hz, +/- 10%        |
| batterij               | : 9 V (6 x 1,5 V, Philips R14) |
| Display                | : LCD                          |
| Gewicht                | : 3,2 kg                       |
| Afmetingen (b x h x d) | : 405 x 162 x 232 mm           |
| EAN code               | : 87 10895 7300 51             |