



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
13 1278

Schaltteilliste für
ZPV-E2 TUNER 0,1-1000 MHZZ

Sachnummer
292.0010 SA

Blatt
Nr. 1

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 292.0010 S	999.9810	292.0010
BU25	FP DIREKTRASTER2,5422KONT KLAR&BEIL LEISTE STL1/22NR.312	FP 018.9651	292.0010
BIS BU30	FP DIREKTRASTER2,5422KONT KLAR&BEIL LEISTE STL1/22NR.312	FP 018.9651	292.0010
BU33	BUCHSENLEISTE 20/2 POL Z	292.0456	292.0410
BU34	BUCHSENLEISTE 16/2 POL Z	292.0462	292.0410
BU35	BUCHSENLEISTE 24/2 POL Z	292.0479	292.0410
BU36	BUCHSENLEISTE 12/2 POL Z	292.0485	292.0410
BU37	BUCHSENLEISTE 12/2 POL Z	292.0491	292.0410
C20	CB 1NF-20+50%HDK2000 DF-K	CB 023.0020	292.0010
BIS C26	CB 1NF-20+50%HDK2000 DF-K	CB 023.0020	292.0010
C27	CB 47PF +-10% N150 DF-KO	CB 023.0071	292.0010
C28	CB 100PF +-10% N750 DF-KO	CB 023.0107	292.0010
C29	CB 100PF +-10% N750 DF-KO	CB 023.0107	292.0010
C30	CB 2,2NF-20+50% HDK4000DF	CB 023.0159	292.0010
D1	TIEFPASSFILTER Z	292.0910	292.0010
BIS D6	TIEFPASSFILTER Z	292.0910	292.0010
GL52	BD DIODENSCHALTER Z	912.4104	292.0010
GL53	BD DIODENSCHALTER Z	912.4204	292.0010
K1	KABEL Z	237.2338	237.2080
K2	KABEL Z	237.2338	237.2009
K21	KABEL Z	292.0504	292.0410
K23	KABEL Z	292.0427	292.0410
K24	KABEL Z	237.2380	292.0410
K25	KABEL Z	237.2438	292.0410
K26	KABEL Z	292.0433	292.0410
K27	HF-KABEL K27 Z	237.1819	237.1460
K28	KABEL Z	237.2421	292.0410
K29	KABEL Z	292.0440	292.0410
K30	KABEL Z	292.0356	292.0410
L20	LD 5,6UH BEI 1,15A0,330HM JAHRE 72.10-5R60K	LD 026.4090	292.0010
L21	LF ROHRKERN RD 4XRD 2XL15 SIEMENS B62110-A4012-X017	LF 026.9292	292.0010
ST42	FM STECKERL. 32POL+4KOAX. CANNON DDM-36W4P	FM 018.6452	292.0010
Y11	NACHVERSTAERKER Z	237.1277	292.0010
Y12	IMPULSGEBER Z	237.1290	292.0010
Y13	HIERZU STROML.237.1290 S NACHVERSTAERKER Z	237.1277	292.0010
Y14	HIERZU STROML.237.1277 S SYNCHRONISATION Z	237.1348	292.0010
	HIERZU STROML.237.1348 S		

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum

13 1278

Schalteilliste für

ZPV-E2 TUNER 0,1-1000 MHZZ

Sachnummer

292.0010

SA

Blatt
Nr.

2

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
Y15	REGELVERSTAERKER Z HIERZU STROML. 292.0562 S	292.0562	292.0010
Y16	VERSTIMMBARER OSZILLATOR Z HIERZU STROML. 292.0510 S	292.0510	292.0010
Y17	TASTKOPF Z	237.2080	292.0010
Y18	TASTKOPF Z	237.2009	292.0010
Y19	PHASENSCHIEBER Z	237.1460	292.0010
Y21	LED-PLATTE Z HIERZU STROML. 292.0310 S	292.0310	292.0010
Y22	STEUERPLATTE Z HIERZU STROML. 301.7360 S	301.7360	292.0010
Y171	BD ZPU-TASTKOPF Z	912.2601	237.2080
Y181	BD ZPU-TASTKOPF Z	912.2601	237.2009

- ENDE -



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum

04 0478

Schaltteilliste für

LED-PLATTE

Sachnummer

Z 292.0310 SA

Blatt
Nr.

1

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 292.0310 S	999.9810	292.0310
C1	CE 1,0UF+-20%35V 5X 4X 7	CE 022.8185	292.0310
GL1	AF 5082-4984 LED GRN 3X5	AF 252.5570	292.0310
BIS			
GL14	AF 5082-4984 LED GRN 3X5	AF 252.5570	292.0310
GL15	AF MV5053 LED ROT 5X9	AF 495.9610	292.0310
R1	RF 0,25W330 OHM +-5%	RF 069.3315	292.0310
R2	RF 0,25W120 OHM +-5%	RF 069.1212	292.0310
R3	RF 0,25W3,9KOHM +-5%	RF 069.3921	292.0310
R4	RF 0,25W100 OHM +-5%	RF 069.1012	292.0310
S1	SB TASTER 1X1 O.KAPPE	252.2041	292.0310
S2	SB TASTER 1POL.DOPPELKONT	292.0340	292.0310
S3	SB TASTER 1POL.DOPPELKONT	292.0340	292.0310
ST36A	FP WINKELSTECKERLEIST.36P	FP 243.3578	292.0310
ST36B	FP STECKERL.ABGEW.36-POL.	FP 087.9105	292.0310
ST37A	FP WINKELSTECKERLEIST.36P	FP 243.3578	292.0310
ST37B	FP STECKERL.ABGEW.36-POL.	FP 087.9105	292.0310
T1	AK BCY59IX NPN 45V 200MA	AK 010.5163	292.0310

- ENDE -

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
03 1278

Schaltteilliste für
VERSTIMMBARER OSZILLATOR Z

Sachnummer

292.0510 SA

Blatt Nr.

1

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 292.0510 S	999.9810	292.0510
B1	BL SN74LS293N 4BIT-ZAEHL. TEXAS SN74LS293N	BL 291.4341	292.0510
B2	BL SN7451N -0+70 GATTER TEXAS IC-SN7451N	BL 009.4180	292.0510
B3	BO LM309H 5VSPANNUNGSREGL NSC IC-LM309H	BO 083.5734	292.0510
B4	BL SN74121N -0+70MONOFLOP TEXAS IC-SN74121N	BL 009.3202	292.0510
B5	BC IM5610CJE PROGR2920533 INTERSIL IM5610CJE	292.0533	292.0510
B6	BJ AD7520 10BIT-D/A-CONV. ANALOGDEV AD 7520 LD	292.0540	292.0510
B7	BO SN72741P OP-VERSTAERK TEXAS IC-SN 72741P	BO 083.5563	292.0510
C1	CE 22 UF+-20X16V 7X 5X11 ERO-TANTAL TA-ELKO ETR3-22/15	CE 022.8091	292.0510
C2	CC 100NF+-20X100V K6000VI ERIE 8133-100-Z5U-104-M	CC 060.1326	292.0510
C3	CC 82PF+- 5X100V NPO VIEL UNIONCARB C052C820J261CA	CC 060.0765	292.0510
C4	CC 22PF+-2X4X5NPO DRALORIC EDPU4X5/22/2X/NPO	CC 087.6464	292.0510
C5	CC 10PF+-0,25PF3X4N150 DRALORIC EDPU3X4/10/0,25N150	CC 087.6593	292.0510
C6	CC 82PF+- 5X100V NPO VIEL UNIONCARB C052C820J261CA	CC 060.0765	292.0510
C7	CC 10PF+-0,25PF3X4N150 DRALORIC EDPU3X4/10/0,25N150	CC 087.6593	292.0510
C8	CC 10NF+-10X100V5K1200VIE AERVOX CKR05BX103KL	CC 068.4060	292.0510
C9	CE 10 UF+-20X16V 7X 4X 8 ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-10/15	CE 022.8085	292.0510
C10	CC 47PF+-2X4X5N150 DRALORIC EDPU4X5/47/2XN150	CC 087.6670	292.0510
C11	CC 220NF+-10X50V7K1200VIE AERVOX CKR06BX224KL	CC 084.5515	292.0510
C12	CC 1NF+-10X63V K2000 DRALORIC EDPU4X5/63V1000/10X	CC 022.0784	292.0510
C13	CC 2,2NF+-10X5X6R2000 DRALORIC EDPU5X6/2200/10XR200	CC 087.7060	292.0510
C14	CC 1NF+-10X63V K2000 DRALORIC EDPU4X5/63V1000/10X	CC 022.0784	292.0510
C15	CC 82PF+- 5X100V NPO VIEL UNIONCARB C052C820J261CA	CC 060.0765	292.0510
C17	CE 22 UF+-20X16V 7X 5X11 ERO-TANTAL TA-ELKO ETR3-22/15	CE 022.8091	292.0510
C22	CC 100NF+-20X100V K6000VI ERIE 8133-100-Z5U-104-M	CC 060.1326	292.0510
C23	CC 56PF+-2X5X6NPO DRALORIC EDPU5X6/56/2XNPO	CC 087.6512	292.0510
C24	CC 560PF+-10X3X4R2000 DRALORIC EDPU3X4/560/10XR2000	CC 087.7002	292.0510

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mithilfe an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
03 1278

Schaltteilleiste für
VERSTIMMBARER OSZILLATOR Z

Sachnummer
292.0510 SA

Blatt
Nr.
2

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
C25	CE 1,0UF+-20%35V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1-1/35	CE 022.8185	292.0510
C26	CC 22 NF+-10%100V8K1200LR AEROVOX CKR06BK223KLEVELR	CC 092.0819	292.0510
C27	CE 100UF-10+100%16V 11X13 SIEMENS B41316-A4107-Z	CE 022.7550	292.0510
C28	CC 100NF+-20%100V K6000VI ERIE 8133-100-25U-104-M	CC 060.1326	292.0510
C30	CC 1NF+-10%63V K2000 DRALORIC EDPU4X5/63V1000/10X	CC 022.0784	292.0510
C31	CE 220UF-10+100% 6V 11X13	CE 022.7520	292.0510
GL1	AE BB105B 28V17/2PF KAP VALVO DIODEBB105B	AE 012.6167	292.0510
GL2	AE 5082-2800 SCHOTTKY-DI. HEWLETT 5082-2800	AE 012.9066	292.0510
GL3	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	292.0510
BIS			
GL9	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	292.0510
GL10	AE BZX55/C5V6 0,5W Z-DI THOMSON DIODEBZX55/C5V6	AE 012.2455	292.0510
GL11	AE BZX55/C5V6 0,5W Z-DI THOMSON DIODEBZX55/C5V6	AE 012.2455	292.0510
GL12	AE BZX55/C5V6 0,5W Z-DI THOMSON DIODEBZX55/C5V6	AE 012.2455	292.0510
GL13	AE BZX55/C5V6 0,5W Z-DI THOMSON DIODEBZX55/C5V6	AE 012.2455	292.0510
L1	LC 1,25UH 18WDB RD9,5X28 STETTNER 87-5840E-01	037.7873	292.0510
L2	LD 1 UH BEI 1,15A 0,360HM JAHRE 7210-1R00M	LD 026.3765	292.0510
L3	LD 020UH BEI 0,17A 5,50HM JAHRE 74.11-1200K	LD 026.3371	292.0510
R1	RF 0,25W 15KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%15K	RF 069.1535	292.0510
R2	RF 0,25W470 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%470	RF 069.4711	292.0510
R3	RF 0,25W 12KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%12K	RF 069.1235	292.0510
R4	RF 0,25W 33KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%33K	RF 069.3338	292.0510
R5	RF 0,25W6,8KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%6,8K	RF 069.6820	292.0510
R6	RF 0,25W 39KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%39K	RF 069.3938	292.0510
R7	RF 0,25W2,2KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%2,2K	RF 069.2225	292.0510
R8	RF 0,25W 33KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%33K	RF 069.3338	292.0510
R9	RF 0,25W2,2KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%2,2K	RF 069.2225	292.0510
R10	RF 0,25W820 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%820	RF 069.8217	292.0510

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Vervielfältigung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
03 1278

Schaltteilliste für
VERSTIMMBARER OSZILLATOR Z

Sachnummer
292.0510 SA

Blatt
Nr
3

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
R11	RF 0,25W 47 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%47	RF 069.4705	292.0510
R12	RF 0,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%10K	RF 069.1035	292.0510
R13	RL 0,25W 22,1KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA/207/22,1K-F-C	RL 083.1545	292.0510
R14	RF 0,25W 5,6KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%5,6K	RF 069.5624	292.0510
R16	RF 0,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%10K	RF 069.1035	292.0510
R17	RF 0,25W 1 MOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%1,0M	RF 069.1058	292.0510
R18	RF 0,25W 470 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%470	RF 069.4711	292.0510
R19	RF 0,25W 470KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%470K	RF 069.4740	292.0510
R20	RF 0,25W 68KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%68K	RF 069.6837	292.0510
R21	RF 0,25W 33KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%33K	RF 069.3338	292.0510
R22	RF 0,25W 1 MOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%1,0M	RF 069.1058	292.0510
R23	RF 0,25W 680 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%680	RF 069.6814	292.0510
R24	RL 0,25W 10,0KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/10K-F-D	RL 083.1297	292.0510
R25	RL 0,25W 10,0KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/10K-F-D	RL 083.1297	292.0510
R26	RF 0,25W 39KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%39K	RF 069.3938	292.0510
R27	RF 0,25W 47KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%47K	RF 069.4734	292.0510
R28	RL 0,25W 5,62KOHM+-1%TK50 DRALORIC SMA0207/5,62K-F-C	RL 082.2190	292.0510
R29	RF 0,25W 1,2KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%1,2K	RF 069.1229	292.0510
R30	RF 0,25W 8,2KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%8,2K	RF 069.8223	292.0510
R31	RF 0,25W 8,2KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%8,2K	RF 069.8223	292.0510
R32	RF 0,25W 8,2KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%8,2K	RF 069.8223	292.0510
R33	RF 0,25W 33KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%33K	RF 069.3338	292.0510
R34	RF 0,25W 5,6KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%5,6K	RF 069.5624	292.0510
R35	RF 0,25W 56KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%56K	RF 069.5630	292.0510
R36	RS 0,5W 10KOHM+-20%KURVE1 BOURNS 3329H-1-103	RS 069.8069	292.0510
ST30	ENTHALTEN IN 292.0527	999.9861	292.0510
T1	AM BF245A N-KANAL-FET 30V TEXAS TRANSISTBF245A	010.8527	292.0510
T2	AM BF245A N-KANAL-FET 30V	010.8527	292.0510

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
03 1278

Schaltteilliste für
VERSTIMMBARER OSZILLATOR

Sachnummer
292.0510 SA

Blatt
Nr.
4

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
T3	TEXAS TRANSISTBF245A AK 2N2369A SI NPN 40V0,2A VALVO TRANSIST2N2369A	AK 010.4680	292.0510
T4	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	292.0510
T5	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	292.0510
T6	AM 2N4092 N-KANAL - FET SILICONIX TRANSISTOR2N4092	AM 010.8791	292.0510
T7	AM E111A N-K.FET 35V300HM SILICONIX TRANSISTORE111A,	214.7685	292.0510
T8	AK BCY79IX PNP 45V200MA SIEMENS SI-TRANSISTORBCY79IX	AK 010.3777	292.0510
T9	AK BCY79IX PNP 45V200MA SIEMENS SI-TRANSISTORBCY79IX	AK 010.3777	292.0510
T10	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	292.0510
T11	AM BF245A SELEKTIERT VALVO BF245A SELEKTIERT	204.0113	292.0510

- ENDE -

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung,
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar
und schadenersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
02 1278

Schaltteilliste für
REGELVERSTAERKER

Sachnummer
Z 292.0562 SA

Blatt
Nr.
1

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 292.0552 S	999.9810	292.0562
B1	B0 4A709A VERSTAERKER FAIRCHILD IC-U6A7709312	B0 082.3973	292.0562
C1	CK 5NF+-1% 63V RD 7X18KS SCHUEMANN CKS5000/1/63/40	024.4541	292.0562
C2	CK 5NF+-1% 63V RD 7X18KS SCHUEMANN CKS5000/1/63/40	024.4541	292.0562
C3	CK 20 NF+-2%160V 13X18KS SCHUEMANN CKS20000/2/125	024.3239	292.0562
C4	CK 20 NF+-2%160V 13X18KS SCHUEMANN CKS20000/2/125	024.3239	292.0562
C5	CC 4,7NF+-10%100VSK1200VI AERVOX CKR05BX472KL	CC 068.4053	292.0562
C6	CK 22PF+-10% 630V 5,8RD SIEMENS B31063-A6220-K	CK 060.5896	292.0562
C7	CC 22PF+- 5% 63V N150 VIE THOMSON CLP904,22PF+5%63V	CC 060.0142	292.0562
C8	CC 330PF+- 5% 63V N150 VI THOMSON CLP908,330PF+5%63V	CC 060.0213	292.0562
C9	CK 220PF+-10% 630B 5,8RD SIEMENS B31063-A6221-K	CK 060.6011	292.0562
C10	CK 220NF+-20%100V QUADER ROEDERST MKT1822-422/0	CK 006.5056	292.0562
C11	CC 680NF+-10%100V K1200VI ERIE 8157-100-W5R-684-K	CC 060.1249	292.0562
C12	CC 22NF+-10%50VK1200VIELS AERVOX CKR 05 BX 223 K L	CC 060.2445	292.0562
C13	CC 220PF+-2%6X7N750 DRALORIC EDPU6X7/220/2%N750	CC 087.6941	292.0562
C14	CE 10 UF+-20%35V12X 7X11 ERO-TANTAL TA-ELKOETR4-10/35	CE 022.8210	292.0562
C15	CK 22NF+-20%400V QUADER ROEDERST MKT1822-322/4	CK 006.5233	292.0562
C16	CE 1,0UF+-20%35V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1-1/35	CE 022.8185	292.0562
C17	CE 10 UF+-20%35V12X 7X11 ERO-TANTAL TA-ELKOETR4-10/35	CE 022.8210	292.0562
C18	CE 10 UF+-20%35V12X 7X11 ERO-TANTAL TA-ELKOETR4-10/35	CE 022.8210	292.0562
C19	CE 10 UF+-20%35V12X 7X11 ERO-TANTAL TA-ELKOETR4-10/35	CE 022.8210	292.0562
C20	CK 22NF+-20%400V QUADER ROEDERST MKT1822-322/4	CK 006.5233	292.0562
C21	CE 10 UF+-20%35V12X 7X11 ERO-TANTAL TA-ELKOETR4-10/35	CE 022.8210	292.0562
C22	CC 1,5NF+-10%4X5R2000 DRALORIC EDPU4X5150010XR2000	CC 087.7048	292.0562
C23	CC 2,2NF+-10%5X6R2000 DRALORIC EDPU5X6/2200/10XR2000	CC 087.7060	292.0562
C24	CC 580PF+-10%4X5R2000 DRALORIC EDPU4X568010XR2000	CC 087.7019	292.0562
GL1	AE BZX55/C5V6 0,5W Z-DI	AE 012.2455	292.0562

**ROHDE & SCHWARZ**
MÜNCHENÄZ Datum
02 1278Schaltteilliste für
REGELVERSTAERKER

Z

Sachnummer

292.0562

SA

Blatt
Nr.

2

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
GL4	THOMSON DIODEBZX55/C5V6 AE 3ZX55/C5V6 0,5W Z-DI	AE 012.2455	292.0562
GL5	THOMSON DIODEBZX55/C5V6 AD 1N4448 SI 75V 150MA	AD 012.0700	292.0562
GL6	VALVO DIODE1N4448 AD 1N4448 SI 75V 150MA	AD 012.0700	292.0562
GL7	VALVO DIODE1N4448 AD 1N4448 SI 75V 150MA	AD 012.0700	292.0562
L1	SPULE Z	237.0806	292.0562
L2	SPULE Z	237.0806	292.0562
R1	RF 0,25W 82 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%82	RF 059.8200	292.0562
R2	RL 0,125W 7,50KOHM+-1%TK50 VALVO MR24C,7,50K1%TK50	RL 067.4743	292.0562
R4	RF 0,25W 22KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%22K	RF 069.2231	292.0562
R5	RF 0,25W 1,8KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%1,8K	RF 069.1829	292.0562
R6	RF 0,25W 120KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%120K	RF 069.1241	292.0562
R7	RF 0,25W 18KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%18K	RF 069.1835	292.0562
R8	RS 0,5W 4,7KOHM+-20%LIN PI BOURNS VA05V4,7K20%	RS 066.8822	292.0562
R9	RF 0,25W 1,8KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%1,8K	RF 069.1829	292.0562
R10	RF 0,25W 68KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%68K	RF 069.6837	292.0562
R11	RF 0,25W 1,5KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%1,5K	RF 069.1529	292.0562
R12	RF 0,25W 100 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%100	RF 069.1012	292.0562
R13	RF 0,25W 100 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%100	RF 069.1012	292.0562
R14	RF 0,25W 180KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%180K	RF 069.1841	292.0562
R15	RF 0,25W 39KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%39K	RF 069.3938	292.0562
R16	RF 0,25W 22KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%22K	RF 059.2231	292.0562
R17	RF 0,25W 18KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%18K	RF 069.1835	292.0562
R18	RF 0,25W 56 OHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%56	RF 069.5601	292.0562
R19	RF 0,25W 2,7KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%2,7K	RF 059.2725	292.0562
R20	RF 0,25W 18KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%18K	RF 069.1835	292.0562
R21	RF 0,25W 150KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%150K	RF 069.1541	292.0562
R22	RS 0,5W 22KOHM+-20%LIN PIN BOURNS VA05V22K20%	RS 066.8845	292.0562
R23	RF 0,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%10K	RF 059.1035	292.0562



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
02 1278

Schaltteilliste für
REGELVERSTÄRKER

Sachnummer
Z 292.0562 SA

Blatt
Nr.
3

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
R24	RF J,25d 39KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%39K	RF 069.3938	292.0562
R25	RF J,25W 30KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%30K	RF 069.3038	292.0562
R29	RF J,25W 39KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%39K	RF 069.3938	292.0562
R30	RF D,25W 47KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%47K	RF 069.4734	292.0562
R31	RF D,25W 12KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%12K	RF 069.1235	292.0562
R32	RF D,25W 12KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%12K	RF 069.1235	292.0562
R33	RF J,25W 47KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%47K	RF 069.4734	292.0562
R34	RF J,25d 33KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%33K	RF 069.3338	292.0562
R35	RF J,25W 120KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%120K	RF 069.1241	292.0562
R36	RF D,25W 56KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%56K	RF 069.5630	292.0562
R37	RF J,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%10K	RF 069.1035	292.0562
R38	RF J,25W 4,7KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%4,7K	RF 069.4728	292.0562
R39	RF D,25W 10KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%10K	RF 069.1035	292.0562
R40	RF D,25W 2,2KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%2,2K	RF 069.2225	292.0562
R41	RF J,25W 56KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%56K	RF 069.5630	292.0562
R42	RF D,25W 47KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+5%47K	RF 069.4734	292.0562
ST29	ENTHALTEN IN 237.1231	999.9861	292.0562
T1	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	292.0562
T2	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	292.0562
T3	AK BF272 SI PNP 35V 154IA SGS TRANSISTORBF272	082.3996	292.0562
T4	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	292.0562
T5	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	292.0562
T6	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	292.0562
T7	AK BCY79IX PNP 45V200MA SIEMENS SI-TRANSISTORBCY79IX	AK 010.3777	292.0562

- ENDE -



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
06 0279

Schaltteilliste für
NACHVERSTAERKER

Sachnummer
2 237.1277 SA

Blatt
Nr.
1

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
C1	CE 22UF -10+100X40V 9X13 SIEMENS B4136-B7226-2	CE 022.7572	237.1277
C2	CC 5PF+-0,5PF N150/1B RD5 DRALORIC N150/1B5/0,5SDPN	CC 006.0219	237.1277
C3	CK 220NF+-20X100V QUADER ROEDERST MKT1822-422/0	CK 006.5056	237.1277
C4	CE 22UF -10+100X40V 9X13 SIEMENS B4136-B7226-2	CE 022.7572	237.1277
C5	CC 150PF+-20X HDK700 RD5 DRALORIC R700/11150/20SP5	CC 006.0448	237.1277
C6	CE 22UF -10+100X40V 9X13 SIEMENS B4136-B7226-2	CE 022.7572	237.1277
C7	CE 22UF -10+100X40V 9X13 SIEMENS B4136-B7226-2	CE 022.7572	237.1277
C8	CK 100NF+-20X100V QUADER ROEDERST MKT1822-410/0	CK 006.5033	237.1277
C9	CE 1UF -10+100X63V 9X13 ROEDERST ELKO EK 1/63	CE 022.7620	237.1277
C10	CK 220NF+-20X100V QUADER ROEDERST MKT1822-422/0	CK 006.5056	237.1277
C11	CK 470NF+-20X100VQUADER ROEDERST MKT1822-447/0	CK 006.5079	237.1277
C12	CC 4,7NF+-10X100V3K1200 C ERIE 8013/271W5R-472-K	CC 082.3309	237.1277
C13	CC 150PF+-10X50C3NPOCHIP ERIE 8013-271-COG-151K	CC 082.3121	237.1277
BIS			
C16	CC 150PF+-10X50C3NPOCHIP ERIE 8013-271-COG-151K	CC 082.3121	237.1277
R1	RF 0,3W10 KOHM+-5X BEYSCHLAG SBC0309/10K5X	RF 028.2643	237.1277
R2	RF 0,3W 1KOHM+-5X BEYSCHLAG SBC0309/1K5X	RF 028.2437	237.1277
R3	RS 0,5W470OHM+-20XLIN PIN BOURNS VA05V470OHM20X	RS 066.8797	237.1277
R4	RF 0,3 W 3,3 KOHM +-5X BEYSCHLAG SBC0309/3,3K5X	RF 028.2543	237.1277
R5	RF 0,3 W 560 OHM +-5X BEYSCHLAG SBC0309/560OHM5X	RF 028.2389	237.1277
R6	RF 0,3 W 6,8 KOHM +-5X BEYSCHLAG SBC0309/6,8K5X	RF 028.2614	237.1277
R7	RF 0,3W 100OHM +-5X BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5X	RF 028.2220	237.1277
R8	RF 0,3W 180 OHM+-5X BEYSCHLAG SBC0309/180OHM5X	RF 028.2272	237.1277
R9	RF 0,3 W 470 OHM +-5X BEYSCHLAG SBC0309/470OHM5X	RF 028.2366	237.1277
R10	RF 0,3 W 2,7 KOHM +-5X BEYSCHLAG SBC0309/2,7K5X	RF 028.2520	237.1277
R11	RF 0,3W 100OHM +-5X BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5X	RF 028.2220	237.1277
R12	RF 0,3W 39KOHM+-5X BEYSCHLAG SBC0309/39K5X	RF 028.2766	237.1277
R13	RF 0,3 W 27 KOHM +-5X BEYSCHLAG SBC0309/27K5X	RF 028.2737	237.1277

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vernichtung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
06 0279

Schaltteilliste für
NACHVERSTAERKER

Sachnummer
Z 237.1277 SA

Blatt
Nr.
2

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
R14	RF 0,3 W 12 KOHM +-5% BEYSCHLAG SBC0309/12K5X	RF 028.2650	237.1277
R15	RF 0,3W10 KOHM+-5% BEYSCHLAG SBC0309/10K5X	RF 028.2643	237.1277
R16	RF 0,3W 220 OHM+-5% BEYSCHLAG SBC0309/220OHM5X	RF 028.2295	237.1277
R17	RS 0,5W470OHM+-20%LIN PIN BOURNS VA05V470OHM20X	RS 066.8797	237.1277
R18	RS 0,5W 1KOHM+-20%LIN PIN BOURNS VA05V1K20X	RS 066.8800	237.1277
R19	RF 0,3 W 560 OHM +-5% BEYSCHLAG SBC0309/560OHM5X	RF 028.2389	237.1277
R20	RF 0,3 W 270 OHM +-5% BEYSCHLAG SBC0309/270OHM5X	RF 028.2314	237.1277
R21	RF 0,3W 100OHM +-5% BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5X	RF 028.2220	237.1277
R22	RF 0,3W 100OHM +-5% BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5X	RF 028.2220	237.1277
R23	RF 0,3W 82OHM +-5% BEYSCHLAG SBC0309/82OHM5X	RF 028.2214	237.1277
R24	RF 0,3W 100OHM +-5% BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5X	RF 028.2220	237.1277
ST25	ENTHALTEN IN 237.1277	999.9861	237.1277
T1	AK BCY79IX PNP 45V200MIA SIEMENS SI-TRANSISTORBCY79IX	AK 010.3777	237.1277
T2	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	237.1277
T3	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	237.1277
T4	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	237.1277
TR1	UEBERTRAGER Z	237.1383	237.1277

- ENDE -

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbedingte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
04 1078

Schaltteilliste für
IMPULSGEBER

Z Sachnummer
237.1290 SA

Blatt
Nr. 1

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
C1	CC 100PF+- 5X100V NPD VIE	CC 060.0771	237.1290
C2	CC 22PF 5% N750/18 RD5	CC 006.0360	237.1290
C3	CC 4 PF+-0,5PF5N033	CC 006.0125	237.1290
C4	CC 4 PF+-0,5PF5N033	CC 006.0125	237.1290
C5	CK 100NF+-20X250V QUADER	CK 006.5179	237.1290
C6	CK 1,0UF+-10X100V QUADER	CK 006.5091	237.1290
C7	CC 4,7NF+-20X100V K6000VI	CC 060.1261	237.1290
C8	CC 4,7NF+-20X100V K6000VI	CC 060.1261	237.1290
C9	CC 4,7NF+-20X100V K6000VI	CC 060.1261	237.1290
C10	CK 470NF+-20X250V QUADER	CK 006.5191	237.1290
C11	CK 10NF+-20X400V QUADER	CK 006.5227	237.1290
L1	LD 10UH BEI 3,81A 0,660HM	LD 026.3242	237.1290
L2	LD 10UH BEI 3,81A 0,660HM	LD 026.3242	237.1290
L3	LD 150UH BEI 0,17A 6,20HM	LD 026.3388	237.1290
L4	LD 100UH BEI 0,17A 5,2 OHM	LD 026.3365	237.1290
R1	RF 0,25W560 OHM +-5%	RF 069.5618	237.1290
R2	RF 0,25W2,7KOHM +-5%	RF 069.2725	237.1290
R3	RF 0,25W 47 OHM +-5%	RF 069.4705	237.1290
R4	RF 0,5W 2,7KOHM+-5%	RF 007.1425	237.1290
R5	RF 0,25W 39 OHM +-5%	RF 069.3909	237.1290
R6	RF 0,25W 39 OHM +-5%	RF 069.3909	237.1290
R7	RF 0,5 W 1 KOHM +-5%	RF 007.1377	237.1290
R8	RF 0,5 W 1 KOHM +-5%	RF 007.1377	237.1290
R10	RF 0,3 W 12 KOHM +-5%	RF 028.2650	237.1290
R11	RF 0,3W 47KOHM+-5%	RF 028.2789	237.1290
R12	RS 0,5W50KOHM+-20X10X10X5	RS 087.7677	237.1290
R13	AW HEISSL 50KOHM+-10X0,8W	AW 008.0145	237.1290
ST26	ENTHALTEN IN 237.1290	999.9861	237.1290
T1	AK BSX 27 SI NPN 15V50MIA	010.4167	237.1290
T2	AK 2N2218 NPN 60V 800MIA	010.4880	237.1290
T3	AK 2N3440SINPN 300V 1A	AK 010.5586	237.1290

- ENDE -

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Vervielfältigung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
05 0279

Schaltteilliste für
SYNCHRONISATION

Sachnummer
Z 237.1348

SA

Blatt
Nr.
1

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
A	ZUGEOERIGER STROMLAUF 237.1348 S	999.9810	237.1348
B1	B0 TAA661B ZF-VERST-DEM SGS IC-TAA661B	B0 009.1522	237.1348
C1	CK 10NF+-20X100V QUADER ROEDERST MKT1822-410/0	CK 006.5033	237.1348
C2	CC 10NF+-10X100V5K1200VIE AEROVOX CKR058X103KL	CC 068.4060	237.1348
C3	CK 100NF+-20X100V QUADER ROEDERST MKT1822-410/0	CK 006.5033	237.1348
C4	CE 1,0UF+-20X35V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1-1/35	CE 022.8185	237.1348
C5	CK 10NF+-20X400V QUADER VALVO 344/0,010/20/400	CK 006.5227	237.1348
C6	CE 1,0UF+-20X35V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1-1/35	CE 022.8185	237.1348
C7	CE 1,0UF+-20X35V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1-1/35	CE 022.8185	237.1348
C8	CC 470PF+- 5X 63V N750 VI THOMSON CLU908,470PF+5X63V	CC 060.0336	237.1348
C9	CE 4,7UF+-20X10V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1,4,7/10	CE 022.8056	237.1348
C10	CE 4,7UF+-20X10V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1,4,7/10	CE 022.8056	237.1348
C11	CE 10 UF+-20X16V 7X 4X 8 ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-10/15	CE 022.8085	237.1348
C12	CE 1,0UF+-20X35V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1-1/35	CE 022.8185	237.1348
C14	CE 4,7UF+-20X20V 7X 4X 8 ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-4,7/20	CE 022.8110	237.1348
C15	CK 580PF+-1X160V7RDX12 KS SIEMENS B31861-J1681-F000	CK 076.5326	237.1348
C16	CK 560PF+-1X160V6RDX12 KS SIEMENS B31861-J1561-F000	CK 076.5310	237.1348
C17	CK 10NF+-20X400V QUADER VALVO 344/0,010/20/400	CK 006.5227	237.1348
C18	CK 10NF+-20X400V QUADER VALVO 344/0,010/20/400	CK 006.5227	237.1348
C19	CE 2,2UF+-20X20V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR-2,2/20	CE 022.8104	237.1348
C20	CE 2,2UF+-20X20V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR-2,2/20	CE 022.8104	237.1348
C21	CC 220PF+- 5X 63V N750 VI THOMSON CLU905;220PF+563V	CC 060.0313	237.1348
C22	CK 10NF+-2X160V 9X18KS SCHUEMANN CKS10000/2/160/40	CK 024.5083	237.1348
C23	CE 15 UF+-20X20V 7X 5X11 ERO-TANTAL TA-ELKOETR3-15/20	CE 022.8127	237.1348
C24	CE 1,0UF+-20X35V 5X 4X 7 ERO-TANTAL TA-ELKOETR1-1/35	CE 022.8185	237.1348
C25	CK 10NF+-20X400V QUADER VALVO 344/0,010/20/400	CK 006.5227	237.1348
C26	CE 2,2UF+-20X35V 7X 5X11 ERO-TANTAL TA-ELKOETR2,2,2/35	CE 022.8191	237.1348



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
05 0279

Schaltteilleiste für
SYNCHRONISATION

Z

Sachnummer
237.1348 SA

Blatt
Nr. 2

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
C27	CC 680PF+-10X200V5K1200VI AEROVOX CKR058X681KLEVELL	CC 060.2368	237.1348
C30	CK 10NF+-20X400V QUADER VALVO 344/0,010/20/400	CK 006.5227	237.1348
C31	CC 4,7NF+-20X100V K6000VI ERIE 8123-100-25U-4,7NF	CC 060.1261	237.1348
C32	CC 6,8NF+-20X100V K6000VI ERIE 8123-100-25U-6,8NF-M	CC 060.1278	237.1348
C33	CC 4,7NF+-20X100V K6000VI ERIE 8123-100-25U-4,7NF	CC 060.1261	237.1348
C35	CK 100NF+-20X100V QUADER ROEDERST MKT1822-410/0	CK 006.5033	237.1348
C36	CK 10NF+-20X400V QUADER VALVO 344/0,010/20/400	CK 006.5227	237.1348
C37	CE 2,2UF+-20X35V 7X 5X11 ERO-TANTAL TA-ELKOETR2,2,2/35	CE 022.8191	237.1348
C38	CC 4,7NF+-20X100V K6000VI ERIE 8123-100-25U-4,7NF	CC 060.1261	237.1348
C39	CC 4,7NF+-20X100V K6000VI ERIE 8123-100-25U-4,7NF	CC 060.1261	237.1348
GL3	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
GL4	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
GL5	AE BZX55/C12 0,5W Z-DI THOMSON DIODEBZX55/C12	AE 012.2532	237.1348
GL6	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
BIS GL9	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
GL10	AE BZX75C2V1 STABISTOR VALVO DIODEBZX75C2V1	AE 086.8270	237.1348
GL11	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
GL12	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
GL13	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
GL15	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
BIS GL19	AD 1N4448 SI 75V 150MIA VALVO DIODE1N4448	AD 012.0700	237.1348
L1	SPULE Z	237.0806	237.1348
L2	LD 100UH BEI 0,17A 5,2 OHM JAHRE 74.11-1000K	LD 026.3365	237.1348
L3	LD 150UH BEI 0,17A 6,2OHM JAHRE 74.11-1500K	LD 026.3388	237.1348
R1	RF 0,25W 10KOHM +-5X DRALORIC LCAD207/+-5X10K	RF 069.1035	237.1348
R2	RF 0,25W1,8KOHM +-5X DRALORIC LCAD207/+-5X1,8K	RF 069.1829	237.1348
R3	RF 0,25W1,2KOHM +-5X	RF 069.1229	237.1348

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
05 0279

Schaltteilliste für
SYNCHRONISATION

Sachnummer
2 237.1348 SA

Blatt
Nr.
3

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
R4	DRALORIC LCA0207/+5X1,2K RF 0,25W2,7KOHM +-5X	RF 069.2725	237.1348
R5	DRALORIC LCA0207/+5X2,7K RF 0,25W5,6KOHM +-5X	RF 069.5624	237.1348
R6	DRALORIC LCA0207/+5X5,6K RF 0,25W5,6KOHM +-5X	RF 069.5624	237.1348
R7	DRALORIC LCA0207/+5X5,6K RF 0,5W 330 OHM+-5X	RF 007.1319	237.1348
R8	RESISTA SK4/3300HM5X RF 0,25W4,7KOHM +-5X	RF 069.4728	237.1348
R9	DRALORIC LCA0207/+5X4,7K RF 0,25W1,8KOHM +-5X	RF 069.1829	237.1348
R10	DRALORIC LCA0207/+5X1,8K RF 0,25W4,7KOHM +-5X	RF 069.4728	237.1348
R11	DRALORIC LCA0207/+5X4,7K RF 0,25 W 1,2 KOHM +-2X	028.1530	237.1348
R12	DRALORIC LCA0207/1,2K/2X RF 0,25W270KOHM +-5X	RF 069.2748	237.1348
R13	DRALORIC LCA0207/+5X270K RF 0,25W100KOHM +-5X	RF 069.1041	237.1348
R14	DRALORIC LCA0207/+5X100K RF 0,25W 33KOHM +-5X	RF 069.3338	237.1348
R15	DRALORIC LCA0207/+5X33K RF 0,25W3,9KOHM +-5X	RF 069.3921	237.1348
R16	DRALORIC LCA0207/+5X3,9K RF 0,25W4,7KOHM +-5X	RF 069.4728	237.1348
R17	DRALORIC LCA0207/+5X4,7K RF 0,25W100 OHM +-5X	RF 069.1012	237.1348
R18	DRALORIC LCA0207/+5X100 RF 0,25W470 OHM +-5X	RF 069.4711	237.1348
R19	DRALORIC LCA0207/+5X470 RF 0,25W4,7KOHM +-5X	RF 069.4728	237.1348
R20	DRALORIC LCA0207/+5X4,7K RF 0,25W8,2KOHM +-5X	RF 069.8223	237.1348
R21	DRALORIC LCA0207/+5X8,2K RF 0,25W 18KOHM +-5X	RF 069.1835	237.1348
R22	DRALORIC LCA0207/+5X18K RF 0,25W8,2KOHM +-5X	RF 069.8223	237.1348
R23	DRALORIC LCA0207/+5X8,2K RF 0,25W2,2KOHM +-5X	RF 069.2225	237.1348
R24	DRALORIC LCA0207/+5X2,2K RF 0,25W100 OHM +-5X	RF 069.1012	237.1348
R25	DRALORIC LCA0207/+5X100 RF 0,25W6,8KOHM +-5X	RF 069.6820	237.1348
R26	DRALORIC LCA0207/+5X6,8K RF 0,5 W 820 OHM +-5X	RF 007.1360	237.1348
R30	RESISTA SK4/8200HM5X RF 0,25W 39KOHM +-5X	RF 069.3938	237.1348
R31	DRALORIC LCA0207/+5X39K RF 0,25W4,7KOHM +-5X	RF 069.4728	237.1348
R32	DRALORIC LCA0207/+5X4,7K RF 0,25W560 OHM +-5X	RF 069.5618	237.1348
R33	DRALORIC LCA0207/+5X560 RF 0,25W 12KOHM +-5X	RF 069.1235	237.1348
R34	DRALORIC LCA0207/+5X12K RF 0,25W2,2KOHM +-5X	RF 069.2225	237.1348
	DRALORIC LCA0207/+5X2,2K		

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbeantragte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.



ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN

ÄZ Datum
05 0279

Schaltteilliste für
SYNCHRONISATION

Z 237.1348

SA

Blatt
Nr.
4

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
R35	RF 0,25W5,6KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+-5%5,6K	RF 069.5624	237.1348
R36	RF 0,25W2,7KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+-5%2,7K	RF 069.2725	237.1348
R37	RF 0,25W560KOHM +-5% DRALORIC LCA0207/+-5%560K	RF 069.5647	237.1348
ST28	ENTHALTEN IN 237.1348	999.9861	237.1348
T1	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	237.1348
BIS T8	AK BCY59IX NPN 45V 200MA SIEMENS TRANSIST.BCY59IX	AK 010.5163	237.1348
T9	AK BCY79IX PNP 45V200MIA SIEMENS SI-TRANSISTORBCY79IX	AK 010.3777	237.1348
T10	AM BF245B N-KANAL-FET 30V TEXAS TRANSISTORBF245B	AM 010.8627	237.1348
T11	AM BF245B N-KANAL-FET 30V TEXAS TRANSISTORBF245B	AM 010.8627	237.1348
			- ENDE -

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

**ROHDE & SCHWARZ**
MÜNCHENÄZ Datum
03 0978Schaltteilliste für
STEUERPLATTE

Z

Sachnummer
301.7360 SABlatt
Nr.
1

Kennzeichen	Benennung / Beschreibung	Sachnummer	enthalten in
B1	BL SN74LS00N 4/2INP.NAND	BL 266.4641	301.7360
B2	BL SN74LS14N 6/SCHMITT-TR	BL 266.4712	301.7360
B4	BL SN74LS193N 4BIT-ZAEHL.	BL 291.0581	301.7360
B5	BL SN74LS145N BCD/DEZ.DEC	BL 291.4335	301.7360
B6	BL SN74LS145N BCD/DEZ.DEC	BL 291.4335	301.7360
B7	BL SN74122N MONO FLOP	BL 218.8792	301.7360
B10	BL SN74LS157N 4XMUX2ZU1	BL 291.5031	301.7360
B11	BL SN74LS125N 4/BUS-TREIB	BL 292.0404	301.7360
C1	CE 2,2UF+-20%20V 5X 4X 7	CE 022.8104	301.7360
C2	CE 2,2UF+-20%20V 5X 4X 7	CE 022.8104	301.7360
C3	CE 2,2UF-10+100%63V 9X13	CE 022.7637	301.7360
C4	CC 10NF-20+50%7X8R6000	CC 087.7525	301.7360
C7	CC 1NF+-10%63V K2000	CC 022.0784	301.7360
C8	CC 1NF+-10%63V K2000	CC 022.0784	301.7360
C9	CC 4,7NF+-10%6X9R2000	CC 087.7102	301.7360
C10	CC 2,2NF+-10%5X6R2000	CC 087.7060	301.7360
GL1	AE BZX55/B4V7 0,5W Z-DI	AE 080.4014	301.7360
R1	RN 7X6,8KOHM+-2%5IL 8 H5	470.6499	301.7360
R6	RF 0,25W 1KOHM +-5%	RF 069.1029	301.7360
R7	RF 0,25W 1KOHM +-5%	RF 069.1029	301.7360
R8	RN 4X680 OHM+-2%5IL 8 H5	291.4306	301.7360
ST1	FP INDIREKT-STECKERL.36P. 1X3POL.	FP 242.3600	301.7360
ST2	FP INDIREKT-STECKERL.36P. 1X3POL.	FP 242.3600	301.7360
ST33	FP INDIREKT-STECKERL.36P. 2X10POL.	FP 242.3600	301.7360
ST34	FP INDIREKT-STECKERL.36P. 2X8POL.	FP 242.3600	301.7360
ST35	FP INDIREKT-STECKERL.36P. 2X12POL.	FP 242.3600	301.7360

- ENDE -