

1	2	3	4	5
R5*	Резистор делителя обратной связи	MT-0,5-390 ом ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	240 ÷ 510 ом
R6	Резистор делителя обратной связи	MT-0,5-150 ом ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	
R7	Резистор делителя обратной связи	MT-0,5-750 ом ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	
R8	Ограничивающий резистор	ОМЛТ-2-56 ом ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	
C1 ÷ C3	Конденсатор фильтра	ЭТО-2-50-200 мкф $\begin{matrix} +50 \\ -20 \end{matrix}$ %-Б	ОЖ0.464.036 ТУ	
C4	Конденсатор для повышения устойчивости	МБМ-160-0,05 мкф-II	ОЖ0.462.032 ТУ	
C5	Выходной конденсатор стабилизатора	ЭТО-1-15-50 мкф $\begin{matrix} +50 \\ -20 \end{matrix}$ %-Б	ОЖ0.464.036 ТУ	
Tr1	Трансформатор силовой		ИЖ4.714.007 Сп	
Dr1	Дроссель фильтра	6 мгн	ИЖ4.750.031 Сп	
D1 ÷ Д4	Диоды для выпрямления переменного тока	Д229А	ТР3.362.025 ТУ	
D5	Стабилитрон для получения опорного напряжения	Д814А	СМ3.362.012 ЧТУ	
D6	Стабилитрон, обеспечивающий термомкомпенсацию	Д814А	СМ3.362.012 ЧТУ	
D7	Стабилитрон, обеспечивающий термомкомпенсацию	Д814А	СМ3.362.012 ЧТУ	
ПП1	Транзистор, обеспечивающий управление транзистором П217А	МП26А	ПЖ0.336.004 ТУ1	
ПП2	Транзистор для регулирования мощности	П217А	СН3.365.017 ТУ	
ПП3	Транзистор, служащий для усиления сигнала ошибки	МП14А	СБ0.336.007 ТУ1	
Ш1	Разъем питания	Вилка РШ2Н-1-18	ОЮ0.364.002 ТУ	

## БЛОК № 6

6-R1*	Дополнительный резистор к прибору	MT-0,125-75 ком ± 5%	ГОСТ ВД 7113-70	62 ÷ 91 ком
6-R2*	Дополнительный резистор к прибору	MT-0,125-8,2 ком ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	4,7 ÷ 18 ком
6-R3	Дополнительный резистор к прибору	MT-0,125-62 ком ± 5%	ГОСТ ВД 7113-70	
6-R4	Регулятор громкости	СП4-1а-2,2 ком-А-20	ОЖ0.468.045 ТУ	220 ÷ 330 ом
6-R5*	Добавочный резистор к РРГ	MT-0,125-270 ом ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	
R1	Резистор делителя в цепи базы ПП1	MT-0,125-1,5 ком ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	
R2*	Резистор делителя в цепи базы ПП1	MT-0,125-15 ком ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	6,8 ÷ 18 ком
R3	Резистор в цепи эмиттера ПП1	MT-0,125-150 ом ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	
R4	Гасящий резистор в цепи коллектора ПП1	MT-0,125-820 ом ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	
R5	Резистор фильтра	MT-0,125-150 ом ± 10%	ГОСТ ВД 7113-70	
6-C1	Разделительный конденсатор	ЭТО-1-15-50 $\begin{matrix} +50 \\ -20 \end{matrix}$ %-Б	ОЖ0.464.036 ТУ	
C1	Разделительный конденсатор	К53-1-15-33 ± 30%	ОЖ0.464.023 ТУ	
C2	Конденсатор блокировочный	К53-1-15-33 ± 30%	ОЖ0.464.023 ТУ	
C3	Конденсатор разделительный	К53-1-15-33 ± 30%	ОЖ0.464.023 ТУ	
ПП1	Согласующий усилитель (АУ)	2Т301Д	ЩБ3.365.007 ТУ	
6-D1	Диод защитный	Д310	ЩГ3.362.000 ТУ	
6-D2	Диод защитный	Д310	ЩГ3.362.000 ТУ	
6-D3	Диод защитный	Д223	СМ3.362.018 ЧТУ	
6-B1	Микротумблер переключения 127, 220 в	MT-1	ОЮ0.360.016 ТУ	
6-B2	Микротумблер включения сети	MT-3	ОЮ0.360.016 ТУ	
6-B3	Микротумблер включения аккумуляторов	MT-1	ОЮ0.360.016 ТУ	
6-B4	Микротумблер переключения «ВО.НО»	MT-1	ОЮ0.360.016 ТУ	
6-B5	Переключатель кварцев второго гереродина	1П2НПМ	ЕБ0.360.001 ТУ	
6-B6	Переключатель проверки режима работы	5П4НПМ	ЕБ0.360.001 ТУ	
6-Ш1	Розетка кабельная	СР-50-165Ф	ВР0.364.010 ТУ	Входит в ИЖ6.122.398
6-Ш2	Разъем питания	2РМ22Б4ШЗВ1	ГЕ0.364.126 ТУ	
6-Ш3	Телефонное гнездо			
6-Ш4	Телефонное гнездо			Входит в ИЖ6.122.398
6-Ш5	Телефонное гнездо			Входит в ИЖ6.122.398