

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

3. 1970

## VEDRØRENDE KRYSTALOSCILLATOR I SAILOR 56T OG 56TD.

Der har i enkelte tilfælde vist sig vanskeligheder med at få krystaller som har lav aktivitet, til at svinge i SAILOR 56T og 56TD.

Dette problem kan løses ved at ændre emittermodstanden i krystaloscillatorens transistor fra  $33\Omega$  til  $15\Omega$ .

Modstanden er i begge modtagers diagram mærket R1307, den er i SAILOR 56T placeret på print III og i SAILOR 56TD på krystaloscillatorprintet.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

/// **A/S S. P. RADIO**

Aalborg - Denmark