



Abschlusswiderstand 7-16 Kuppler
Termination 7-16 socket

SPINNER Abschlusswiderstände in Standardqualität werden als Abschluss für offene Koax-Anschlüsse mit einer Leistung bis 1 W benutzt, wo Breitbandigkeit und geringes VSWR nicht entscheidend sind.

Verfügbare Koaxanschlüsse:
 N und 7-16, jeweils als Stecker und Kuppler

SPINNER terminations in standard quality are used to terminate open coaxial connections with power up to 1 W where a broad band and a low VSWR are not decisive.

*Available coaxial connections:
 N and 7-16 as plug and socket each*

Technische Daten / Technical Data

Anschluss Connector	N / 7-16		
Wellenwiderstand Impedance	50 Ω		
Frequenzbereich / GHz Frequency range / GHz	$0 \leq f \leq 1$	$1 < f \leq 3$	$3 < f \leq 5$
VSWR	≤ 1.02	≤ 1.06	≤ 1.10