



Fig 2

vrije verbinding van de huisauto-
maat gewacht behoeft te worden.
d. De panelen 3, 4 en 5 omvatten
het observatiegedeelte zoals:
de 10 koorden met bijbehorende
blokkeertoetsen, oproeplampen en
omschakelsleutels.
De 100 tellampjes, 10 series met
elk 10 lampjes, waarvan de eer-
ste 4 verticale rijen het netnum-
mer, de laatste 6 het gekozen
abbonnénummer weergeven.
De telling van de gekozen cij-
fers is van onder naar boven.
Daaronder bevinden zich de toon-
en beantwoordingslampjes, welke
per serie kunnen aantonen, wan-
neer deze gegeven zijn.

Het sleutelblad links van bedie-
ningsplaats B is alleen uitgevoerd
met een spreek- en meeluister-
sleutel, zie fig 2.
c. Beide bedieningsplaatsen zijn
voorzien van een kiesschijf (pa-
neel 1 en 7) en beschikken over
een aantal verbindinglijnen naar
de PTD, de huisautomaat, SKG
en huis CB lijnen (paneel 2 en
6).
Deze laatste aansluitingen komen
op toestellen uit, die aangebracht
zijn zowel in de Interdistrictcen-
trale als Districtcentrale.
Deze toestellen zijn aangebracht
om het nagaan van verbindingen
te bespoedigen, zodat niet op een

de eisen welke aan de tafel gesteld
zijn.
a. Een dubbele bedieningspost. Be-
dieningsplaats A voor observatie,
bedieningsplaats B voor behan-
deling en doorgifte van de sto-
ringen.
b. In het sleutelblad van de bedie-
ningsplaats A zijn aangebracht
een spreek- en meeluistersleutel
S en L, een blokkeer- en houd-
sleutel en drie druktoetsen om
desgewenst de AZZ melding of
de 2e kiestoon te laten horen, ter-
wijl de laatste toets aangebracht
is om bij het uitblijven van de be-
antwoording, deze zelf te geven,
ter voorkoming van ontijdig weg-
vallen van de verbinding.

alles in één tafel compleet onderge-
bracht moest kunnen worden, wor-
den vermeden. En dan het materiaal.
Ter beschikking stond alleen een
aantal overcomplete BTM-relais, zo-
dat we zoveel mogelijk moesten roe-
len met de riemen, die wij hadden.
Bij het nader beschouwen van de
schema's komt dat ook wel een en-
kele maal naar voren, daar meer-
dere malen gebruik gemaakt moest
worden van relaiscombinaties, die
noodgedwongen voor ons doel ge-
schikt gemaakt zijn.
Overzicht
Alvorens echter in details te treden,
zullen wij trachten, aan de hand
van de tekening in fig 1, een kort
overzicht te geven van de mogelijk-
heden, die de tafel moet bieden en