



Ex-sichere LED Taschenlampe Lite-Ex LED 30



Die Lite-Ex LED 30 ist eine kompakte, robuste und leicht bedienbare LED-Taschenlampe für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 2, 1 und 0 sowie 22 und 21 nach CENELEC.

- 80 h Betriebsdauer
- Robustes Metallgehäuse
- 3-fach LED mit Reflektoren
- Lebensdauer der LED's bis zu 100.000 Betriebsstunden
- Zugelassen für Staub-Ex Bereiche der Zone 22 und 21



Durch ihr handliches und kompaktes Design liegt die Lite-Ex LED 30 beim Einsatz im Ex-Bereich jederzeit gut in der Hand.

Ex-Daten:

Ex-Kennzeichnung:

⊕ II 1 G EEx ia IIC T4

⊕ II 2 D T90°C IP 52

Baumusterprüfbescheinigung:

ZELM 02 ATEX 0104



I.S. Class I Division 1 Group A,B,C,D T4

Lieferumfang:

- Lite-Ex LED 30
- Batterien
- Nylontasche

Zubehör:

- Ersatz-Batterie LR 1

Technische Daten:

Umgebungstemperatur Ta:	-20°C ... +50°C
Lager-temperatur:	-20°C ... +60°C
Betriebsdauer:	80 h
Stromversorgung:	3 x LR 1 nach IEC (typgeprüfte Batterien)
Gewicht:	ca. 160 g (mit Batterien)
Abmessungen:	140 x 26 mm (L x ø)