

Ex-sichere LED Taschenlampe Lite-Ex PL 30



Die neue ecom LED-Taschenlampe Lite-Ex PL 30 übertrifft alle bisherigen LED Taschenlampen auf dem Markt.

Die eingebaute 3 Watt LED wird über 3 LR14 Batterien versorgt und ermöglicht stundenlanges Arbeiten bei hellstem Licht.

Durch das ergonomisch designte, antistatische Kunststoffgehäuse liegt die Lampe jederzeit gut in der Hand und bietet dadurch optimale Abrutschsicherheit.

Der hohe IP Schutzgrad von IP65 ermöglicht den Einsatz bei unangenehmsten Einsatzbedingungen.

Sensationell ist auch der Einschaltmechanismus - über einen stabilen Drehring wird die Lampe kontaktlos eingeschaltet! Somit entfallen lästige Störungen und Reparaturen, wegen eines defekten Schalters und ersparen dem Anwender Zeit und Geld!.

Erhältlich ist die LED-Lampe in einer Ex-Version für die Zone 0/20 und in einer Rugged-Version für den Nicht-Ex Bereich.



Die Lite-Ex PL 30 ist eine leistungsstarke und sehr helle LED Lampe für den täglichen Einsatz in der rauen Industrieumgebung. Der neue anwenderfreundliche Einschaltmechanismus vereinfacht die Handhabung - Einschalttring drehen und losleuchten!

- Ex-Zone 0 / 20
- 1x Hochleistungs LED (3 Watt)
- 4000 Lux
- robustes Gehäuse
- hoher Schutzgrad IP 65

Ex-Daten:

Ex-Kennzeichnung:

⊕ II 1 G EEx ia IIC T4

⊕ II 1 D T130°C IP 65

Baumusterprüfbescheinigung:

ZELM 05 ATEX 0272 X

Lieferumfang:

- Taschenlampe Lite-Ex PL 30
- Batterien

Zubehör:

- Ersatzbatterie

Technische Daten:

Umgebungstemperatur T _a :	-20°C ... +50°C
Leuchtmittel:	1x 3 Watt LED
Stromversorgung:	3x LR 14 Batterien (typgeprüft)
Gewicht:	ca. 550g
Schutzgrad:	IP 65
Abmessungen:	55/42 x 220 mm

