



Ex-sicherer Funkrufempfänger Ex-Pager A5



Der Ex-Pager A5 ist ein kompaktes, robustes und leicht zu bedienendes Kommunikationsmittel für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Strahlungspassivität ermöglicht die gefahrlose Nutzung selbst in den technisch sensibelsten Gebieten. Der Ex-Pager A5 lässt sich mittels Schnittstellen in dynamische Prozesse und Bereiche wie Wartung, Instandhaltung, Fertigung, Verwaltung und Mitarbeiterkoordination unkompliziert und effizient integrieren. Über den Pager können nicht nur Benachrichtigungen, sondern auch automatisch generierte Grenzwertwarnungen von Messstellen und Systemstatus-Informationen empfangen werden. Diese können über Operator, PC-Modem, Internet oder E-Mail an den Ex-Pagers A5 übermittelt werden. Kürzeste Zustell- und Reaktionszeiten garantieren die verlässliche Alarmierung einzelner Personen, wie auch ganzer Gruppen mit bis zu 200 Personen - zeitgleich.

Ein unabhängiges Funkrufnetz, keine Wartungskosten, nur sehr geringe Investitionskosten, gut kalkulierbare Pauschalbeträge – der Ex-Pager A5 ist eine kostengünstige, leistungsfähige sowie bewährte Erweiterung eines bereits vorhandenen ex-sicheren Kommunikationssystems.

Features

- Ton-, Melodie- und Vibrationsalarm sowie Stummschaltung
- bis 1.200 h Betriebsbereitschaft
- 16-stelliges alphanumerisches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Speicher für 16 Nachrichten (à 80 Zeichen)
- Überschreibschutz für 8 Nachrichten
- Zeitstempel bei Nachrichterhalt
- Datum- und Uhrzeitanzeige
- robustes Gehäuse
- einfache 3-Tasten Bedienung

Technische Daten:

Stromversorgung:	1 x Batterie, Typ 1, 5V AAA IEC LR03
Lebensdauer:	ca. 1.200 h
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C
Gewicht:	ca. 66 g (inkl. Batterie)
Maße:	49 x 71 x 20 mm (HxBxT)

Zuverlässig erreichbar – jederzeit und überall
Zusammen mit e*Cityruf, dem effizienten und vielseitigen Funkruf-Dienst der e*Message Deutschland GmbH, bietet die ecom instruments GmbH ein hochprofessionelles Tool für ständige und sichere Erreichbarkeit: den Ex-Pager A5!

Nahezu 100% aller Funkrufe kommen beim Empfänger in bester Qualität an.

Ob im Labor, im Serverraum, in der Produktionsanlage oder auf dem Raffineriegelände: Der Ex-Pager A5 garantiert beinahe lückenlosen Empfang – dank Strahlungspassivität auch dort, wo Mobiltelefone nicht funktionieren oder gar nicht erst benutzt werden dürfen.

Die Benachrichtigung erfolgt ebenso schnell wie zuverlässig, als Ton-, Numerik- oder Textnachricht.

Ex-Daten:

Ex-Kennzeichnung:
Ⓢ II 2 G EEx ia IIC T4

Baumusterprüfbescheinigung:
TÜV 98 ATEX 1326

Lieferumfang:

- Ex-Pager A5 (465,075 MHz)
- Gürtelschale
- Batterie