



Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

laatste datum: 23-5
 vervangt datum:

Paraaf:

Schakelaar getekend in stand U.X.G.



N.V. Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h
VAN DER HEEM en BLOEMSMA

Apparaat: KY 195 V
Onderdeel: CONDENSATOREN

SCHEMA.

No. blad: 1

Dat: 18.1.40

Nr.	Waarde	Omschrijving	Codenummer
C1	30 pF	draadtrimmer	28 212 06 -
C2	82 pF	ker.cond.	49 055 27 -
C3	10 pF	" "	49 055 16 -
C4	20 pF	draadtrimmer	28 212 18 -
C5	10 -490 pF	var.cond.	28 212 30
C6	47 pF	ker.cond.	49 055 24
C7	15000 pF	rolbl.cond. 100 V	49 127 16 -
C8	39000 pF	" 100 V	49 127 21 -
C9	20 pF	draadtrimmer	28 212 18
C10	10 -490 pF	var.cond.	28 212 30
C11	56000 pF	rolblokecond. 100 V	49 127 23 -
C12	390 pF	ker.cond.	49 055 35 -
C13	22 pF	ker.cond.	49 055 20 -
C14	10 -490 pF	var.cond.	28 212 30
C15	56000 pF	rolblokecond. 400 V	49 128 23 -
C16	20 pF	draadtrimmer	28 212 18
C17	2010 pF	micacond. $\pm 1\%$	28 193 01 -
C18	30 pF	draadtrimmer	28 212 06
C19	725 pF	micacond. $\pm 1\%$	28 195 57
C20	30 pF	draadtrimmer	28 212 06
C21	100 pF	micacond. dubb.	28 194 41
C22	1000 pF	rolblok 1spr.cond. 600 V	49 129 51
C23	100 pF	micacond. dubb.	28 194 41
C24	30 pF	draadtrimmer	28 212 06
C25	27000 pF	rolblokecond. 100 V	49 127 19
C26	56000 pF	rolblokecond. 100 V	49 127 23
C27	0,1 pF	rolblokecond. 400 V	49 128 26
C28	30 pF	draadtrimmer	28 212 06
C29	100 pF	micacond. dubb.	28 194 41
C30	100 pF	micacond. dubb.	28 194 41
C31	50 pF	draadtrimmer	28 212 06
C32	4 pF	2xsteencond. 2 pF	28 205 98
C33	100 pF	micacond. dubb.	28 194 41
C34	2200 pF	rolblokecond. 400 V	49 128 06
C35	18000 pF	rolblokecond. 100 V	49 127 17
C36	39000 pF	rolblokecond. 100 V	49 127 21
C37	50 pF	electr.cond. 12,5 V	28 182 32
C38	5600 pF	rolblokecond. 100 V	49 127 11
C39	82 pF	ker.cond.	49 055 27
C40	56000 pF	rolblokecond. 100 V	49 127 23
C41	56000 pF	" 400 V	49 128 23
C42	15 pF	electr.cond. 275 V)	
C43	50 pF	" 310 V)	49 029 01
C44	100 pF	micacond. dubb.	28 194 41
C45	10 pF	ker.cond.	49 055 16
C46	22 pF	"	49 055 20
C47	8200 pF	rolblokecond. 100 V	49 127 13 -
C48	20 pF	draadtrimmer	28 212 18
C49	30 pF	draadtrimmer	28 212 06

Wtziglijst

Auteursrecht volgens de wet voorbehouden.

Laatste dat.: 1.5.1937
verv.dat.:



SPOELEN

S1	ca. 1050	antennefilterspoel	GK 562 580
S2	240	antennespoel 175 - 580 : 800 - 2000	GK 562 010 H
S3	740		
S4	141		
S5	ca. 360		
S6	141		
S7	ca. 350	2e bandfilterspoel 175 - 580 : 800 - 2000 ant.spoel 80-200 m	GK 562 340
S8	80		
S9			
S10	40		
S11		oscillatorspoel 80 200Om r 175 - 580 : 800-2000	GK 562 660
S12	94		
S13	20		
S14	288		
S15	40		
S16	1130 w	m.f.transf. I	GK 562 570
S17	1165 w		
S18	90 w		
S19	1150 w	m.f.transf. II	GK 562 600
S20	390 + 810 w		
S21	3100 + 100 w	uitgangstranf.	GK 511 59
S22	86 w		
S23	260 w		
S24	100 w		
S25	65 w	luidspreker	GK 860 44
S26	2 x 1200 w	voedingstranf.	GK 511 63
S27	18 w		
S28	2 x 14 w		
S29	univers.prim.		

Wijziging:

Auteursrecht volgens de wet voorbehoude...

Laatste datum :
 Vervangt datum:

Perzaf: