

Klokradio - CD Speler

AJ 3965

Stereo Klokradio met CD Speler

- *Digitale tuner voor FM-stereo en midden- en langegolf.*
- *30 Voorkeurzenders.*
- *Twee ingebouwde 3" wide range luidsprekers.*
- *Muziekvermogen 2 x 1 watt (MPO).*
- *Kwartsgestuurde klok met twee wektijden.*
- *Gentle wake, verhoogd geleidelijk het volume.*
- *Instelbare sleeptimer, max 90 min.*
- *Multifunctioneel LCD informatiescherm, helderheid instelbaar.*
- *Hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Exclusieve vormgeving.*



dual alarm



weekend sleeper



gentle wake

**DIGITAL
TUNER**



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Klok/alarm.**

- Kwartsgestuurde klok.
- Twee wektijden die onafhankelijk van elkaar instelbaar.
- Gentle wake. Bij het wekken wordt het volume van de radio, cd of zoemer geleidelijk verhoogd.
- Wekken d.m.v. radio, cd of zoemer (4 melodieën).
- Repeat alarm, schakelt het alarm voor 9 minuten uit.
- 24-Uurs alarm reset, schakelt het alarm uit tot de volgende dag.
- Weekend sleeper, blokkeert beide wektijden tijdens het weekend.
- Sleoptimer voor radio of cd speler, instelbaar tot maximaal 90 minuten.

Radio.

- Digitale tuner voor FM-stereo, midden- en langegolf.
- 30 Voorkeurzenders.

Versterker.

- Twee ingebouwde 3" wide range luidsprekers.
- Muziekvermogen 2 x 1 watt (MPO).

Informatiescherm.

- Groot multifunctioneel LCD informatiescherm.
- Helderheid instelbaar, 3 stappen.

Aansluitingen.

- Stereo hoofdtelefoon 3,5 mm jack.

Meegeleverde accessoires.

- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS**Radio**

Golfbereiken	: FM 87,5 - 108 MHz
	: MG 525 - 1606 kHz
	: LG 148 - 284 kHz
Afstemming	: digitaal, PLL
Antenne	: ferroceptor antenne voor MG
	: draadantenne voor FM

Versterker

Muziekvermogen	: 2 x 500 mW (RMS),
	2 x 1 W (MPO)

Algemeen

Voeding	: 220 V, 50 Hz +/- 10%
Gewicht	: ca. 2,1 kg
Afmetingen (h x b x d)	: 193 x 178 x 196 mm
EAN code	: 87 10101 3711 08