

## Klokradio

- *Groot LED display.*
- *Analoge tuner voor FM en middengolf.*
- *Ingebouwde 2,5" wide range luidspreker.*
- *Muziekvermogen 200 mW (MPO).*
- *Digitale klok met wekfunctie d.m.v. radio of zoemer.*
- *Eenvoudig instellen van alarm en tijd.*
- *Instelbare sleeptimer.*



**TYPEBESCHRIJVING****Klok/alarm**

- Digitale klok met een grote rode LED display 23mm hoog.
- Wekfunctie d.m.v. radio of zoemer.
- Sluimerfunctie (max. 60 minuten).
- Repeat alarm, schakelt het alarm voor 9 minuten uit.
- 'Reset alarm' voor 24 uur.
- Back-up batterij voor het bewaren van alle instellingen wanneer de netspanning wegvalt.

**Radio**

- Analoge tuner voor FM en middengolf.
- Ingebouwde ferroceptor voor selectieve ontvangst van middengolfzenders.
- Draadantenne voor ontvangst van FM-zenders.

**Versterker**

- Ingebouwde 2,5" wide range luidspreker.
- Muziekvermogen 200 mW (MPO).

**Meegeleverde accessoires**

- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

**TECHNISCHE GEGEVENS****Radio**

Golfbereiken	: MG 525 - 1606 kHz
	: FM 87,5 - 108 MHz
Tuner	: analoog voor MG en FM
Antenne	: ferroceptor antenne voor MG
	: draadantenne voor FM
Versterker	
Muziekvermogen	: 200 mW(MPO)/100mW(RMS)

**Algemeen**

Voeding	: 230 V, 50 Hz +/- 10%
Back-up batterij	: 1 x 9 V, Philips type 6F22 (niet meegeleverd)
Gewicht	: ca. 500 gram (excl. back-up batterij)
Afmetingen (h x b x d)	: 53 x 185 x 148 mm
EAN code	: 87 10101 3764 00