

pronto Universal *intelligent remote control*

SBC RU940



- **NIEUW - extended memory van 2 Mb**
- **Bekroonde, intelligente afstandsbediening met groot LCD-touchscreen**
- **Dynamische, intuïtieve gebruikersinterface voor totale bediening van alle audio/video-producten**
- **Unieke en volledig naar persoonlijke voorkeuren instelbare, lerende afstandsbediening**
- **Opwaarderen van de software mogelijk**
- **Onbeperkte macrofunctionaliteit**



Let's make things better.



PHILIPS

SBC RU940

Standaard productinformatie

• Voeding	4 x LR6 (meegeleverd)
• Levensduur batterijen	6 maanden
• Processor	Motorola DragonBall MC68328
• Geheugen (aant.app. & macro's afhankelijk van geheugencapaciteit)	
SRAM	512 Kb (0,5 Mb)
Flash	2048 Kb (2 Mb)
• PC-poort	RS232 seriële poort (3-draads connector)
• Transmissietype	IR universeel
• Transmissiesysteem	Gemoduleerd
• Effectief infraroodbereik	> 15 meter
• Transmissiehoek	130 graden
• Transmissie-LED's	5
• Aantal direct toegankelijke toetsen	8
• Audio	Piëzo-luidspreker met regelbaar volume
• Gewicht	250 g, inclusief batterijen
• Afmetingen (in mm)	138 x 92 x 38 (l x b x h)
• Garantie	1 jaar

LCD-informatie

• Afmetingen (in mm)	77 x 58
• Resolutie	320 x 240, 0,24 mm pitch
• Herhalingsfrequentie	70 Hz
• Kleurschalen	4 grijsstinten
• Bediening van LCD-touchscreen	Vinger of stomp voorwerp
• Achtergrondverlichting	Ja

Installatie

• Voorgeprogrammeerd	RC5, RC6 (gereed voor Philips en Marantz)
• Leerbaar	Ja
• Aantal apparaten	Onbeperkt (binnen geheugen)
• Aantal leerbare codes	Onbeperkt (binnen geheugen)

Eigenschappen

• Direct toegankelijke toetsen	Stilschakeling (Mute) Kanaal omhoog/omlaag Volume omhoog/omlaag Rechts/links-selectie Achtergrondverlichting
• Handmatig of via pc instelbare gebruikersinterface	Ja
• Opwaarderen van de software mogelijk	Ja
• Macrofunctionaliteit	Ja, onbeperkt (binnen geheugen)
• Timerfunctionaliteit	Ja, onbeperkt (binnen geheugen)
• Automatische achtergrondverlichting	Ja
• LCD-contrastinstelling	Ja
• Automatische in-/uitschakeling	Ja

Verpakking

	Pronto (SBC RU940)	Laadhouder (SBC RU941)
• Type	Kartonnen doos	Kartonnen doos
• Afmetingen (in mm)	196 x 241 x 54	196 x 241 x 79
• Talen	GB, D, F, NL	GB, D, F, NL
• Talen gebruiksaanwijzing	GB, D, F, NL	GB, D, F, NL, S, FIN, I
• 12NC	9082 100 00517	9082 100 00518
• EAN-code	87 10101 67892 4	87 10101 67893 1
• Binnendoos	Geen	Geen

Buitendoos

• Inhoud	5	5
• Afmetingen (in mm)	305 x 260 x 210	350 x 255 x 210
• Gewicht (in kg)	3,5	3,5
• EAN-code	87 10101 87280 3	87 10101 87281 0

De Pronto is een universele programmeerbare afstandsbediening die een aantrekkelijke vormgeving combineert met flexibiliteit en gebruiksgemak. Heeft naast een groot LCD-touchscreen een intuïtieve gebruikersinterface en direct toegankelijke toetsen voor gemakkelijke bediening van alle audio- en videoapparatuur.

Dynamische, interactieve userinterface

De intuïtieve grafische gebruikersinterface is gemakkelijk te begrijpen. Het dynamische display maakt gebruik van bekende pictogrammen en schuifmenu's om commando's snel en gemakkelijk uit te voeren. De Pronto biedt maximale flexibiliteit, zelfs voor de meest geavanceerde audio-/videoproducten.

De Pronto is even uniek als uzelf!

Het unieke design van de Pronto combineert de voordelen van een dynamische, digitale user interface met direct toegankelijke toetsen. Het is gemakkelijk om nieuwe toetsen of menu's toe te voegen, te wissen en te benoemen. Dit biedt maximale mogelijkheden voor instelling naar persoonlijke voorkeur en behoefte.

Universeel, programmeerbaar, en uit te breiden

Met de Pronto kunnen vrijwel alle apparaten worden bediend die op infrarood (IR) signalen reageren. RC5- en RC6-commando's voor Philips- en Marantz-apparatuur zijn voorgeprogrammeerd. De Pronto kan de commando's van andere apparatuur met infraroodbediening "leren", onafhankelijk van het merk.

Onbeperkte macrofunctionaliteit en timerfunctie

Het is mogelijk om combinaties van commando's te creëren en te gebruiken onder één macrotoets. Met de timer van de Pronto kan uw videorecorder worden geprogrammeerd om op elk gewenst moment op te nemen of af te spelen. Het is de manier om al uw home-entertainment producten perfect onder controle te krijgen.

Opwaarderen software

Dankzij ProntoEdit-software, die gratis verkrijgbaar is op het internet, kunnen configuraties gekopieerd worden, nieuwe IR-codes worden opgeslagen en grafische afbeeldingen en sjablonen worden toegevoegd.

Pronto oplaadstation

Als optie verkrijgbaar oplaadsysteem, waarmee de Pronto gewoon op de tafel opgeladen en neergezet kan worden.



SBC RU941 Pronto oplaadstation (als optie verkrijgbaar)

- Houd de Pronto opgeladen wanneer deze niet in gebruik is
- De Pronto kan zelfs in de laadhouder worden gebruikt
- Geleverd met oplaadbare NiMH-batterijen, adapter en oplaadstation

<http://www.pronto.philips.com>

Let's make things better.



PHILIPS