



## Klokradio met Radiografisch Gestuurde Klok

- Radiografisch gestuurde klok.
- Digitale klok met wekfunctie d.m.v radio of zoemer.
- Touch screen LCD-scherm met instelbare helderheid.
- Digitale tuner voor FM en middengolf met 15 voorkeurzenders.
- Twee-kleuren display voor actuele tijd en twee wektijden.
- Gentle Wake, verhoogt geleidelijk het volume.
- Instelbare sleeptimer, max 60 min.
- Repeat alarm.
- Sleeptimer.
- 24-Uur alarm-reset.
- Eenvoudig instellen van alarm en tijd.

**DIGITAL TUNER**

**gentle wake**

**dual alarm**

**Backlit Display**

**FUNK UHR DCF-77**



Let's make things better.



**PHILIPS**



# Klokradio met Radiografisch Gestuurde Klok

## Klok/alarm

- Klok geeft altijd de juiste tijd aan door radiografisch tijdsignaal van een zender in Duitsland.
- LCD-touch screen (aanraakscherm) voor het instellen van functies.
- Helderheid instelbaar in drie stappen.
- Twee wektijden die onafhankelijk van elkaar in te stellen zijn.
- 24-Uurs tijdindicatie.
- Wekfunctie d.m.v. radio of zoemer.
- Volume van gentle wake instelbaar.
- Repeat alarm, schakelt het alarm voor 9 minuten uit.
- 24-Uurs alarm-reset, schakelt het alarm uit tot de volgende dag.
- Sleeptimer voor radio, instelbaar tot maximaal 60 minuten.
- Geheugen van 3 minuten voor het bewaren van alle instellingen wanneer de netspanning wegvalt.
- Twee-kleuren display: één voor actuele tijd en één voor wektijden.
- Snel vooruit en achteruit instellen van de klok en het alarm.

## Radio

- Digitale tuner voor FM en middengolf.
- Tuner met 15 voorkeuzenders voor FM of middengolf.
- Ingebouwde ferroceptor voor selectieve ontvangst van middengolfzenders.
- Draadantenne voor ontvangst van FM-zenders.

## Versterker

- Luidspreker 64 mm.
- Uitgangsvermogen 100 mW (RMS).
- Hoofdtelefoonaansluiting 3,5 mm jack, stereo.

## Meegeleverde accessoires

- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

## Technische gegevens

### Radio

Golfbereiken	: MG 525 - 1607 kHz
	: FM 87,5 - 108 MHz
Tuner	: analoog voor MG en FM
Antenne	: ferroceptor antenne voor MG
	: draadantenne voor FM

### Algemeen

Voeding	: 230 V, 50 Hz +/- 10%
Stand-by vermogen	: 3 W
Gewicht	: 480 gram
Afmetingen (b x h x d)	: 135 x 40 x 165 mm
EAN code	: 87 10895 7340 97