



Micro HiFi Systeem met 5 CD-Wisselaar

- **5-CD-wisselaar.**
- **PC Link via USB.**
- **Uitgangsvermogen 2 x 100 watt (MPO).**
- **Digitale tuner, 40 voorkeuzenders (autostore).**
- **Tweeweg Bass Reflex Speaker Systeem.**
- **MAX sound.**
- **Programmeerbare CD-speler (5 lades).**
- **Klok met wekfunctie en sleeptimer.**
- **Aux- en hoofdtelefoonaansluiting.**



PHILIPS

Micro HiFi Systeem met 5 CD-Wisselaar



Radio

- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Twee golfbereiken, middengolf en FM-band.
- Autostore, voor het automatisch zoeken en in het geheugen vastleggen van zenders.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en langegolf zenders.

Versterker

- Tweeweg Bass Reflex Speaker Systeem voor een krachtige geluidswaergave.
- Virtual Environment Control met vier mogelijkheden: cinema, hall, concert, cyber.
- Digital Sound Control met 4 mogelijkheden; optimal, rock, pop en jazz.
- Uitgangsvermogen 2 x 100 watt (MPO).
- Max Sound geeft directe toegang tot een voorgeprogrammeerde optimale instelling van de verhouding tussen Bass en Volume door het bedienen van slechts één toets

CD-speler

- 5-CD-wisselaar, uitgevoerd in 5 boven elkaar geplaatste lades.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 40 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele CD.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

USB PC Link

- Met deze functie kan MP3 muziek van de hard-disc in de PC worden afgespeeld.
- MusicMatch jukebox software is bijgeleverd op een CD-Rom.
- Song titel in het display van de set.
- Met de afstandsbediening kan ook de muziekkeuze in de PC worden gemaakt.

Aansluitingen

- Antenne, 75 ohm IEC (coax).
- Aux-in, 2 x cinch.
- Audio ingang, digital USB PC link.
- Luidsprekers, 4 x click-fit.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

Algemeen

- Klok met wekfunctie.
- Instelbare sleeptimer 120, 90, 60, 45, 30 en 15 minuten.
- Overzichtelijk LCD informatiescherm met verlichte achtergrond en dim-functie.
- Handige afstandsbediening.

Meegedeleverde accessoires

- Netsnoer.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5V (Philips R03).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

Technische gegevens

Radio

Golfbereiken	
MG	: 522 - 1602 kHz
FM	: 87,5 - 108 MHz
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	
AM	: bijgeleverde raamantenne
FM	: coax 75 ohm IEC conn.

Versterker

Uitgangsvermogen	: 2 x 50 W (RMS)
	: 2 x 100 W (MPO)
Signaal/ruis verhouding	: > 65 dB
Frequentiebereik	: 40 - 20.000 Hz
Ingangsgevoeligheid AUX:	700 mV (max. 2 V)

Luidsprekerboxen

Impedantie	: 6 ohm
Type	: tweeweg Bass Reflex Systeem
MAX Sound	: bass poort
Woofers	: 133 mm
Tweeter	: 50 mm ferro fluid
Fronten	: afneembaar

CD-speler

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

Algemeen

Netspanning	: 220 V, 50 Hz +/- 10%
Display	: LCD met achtergrondverlichting
Gewicht	: 11 kg incl. boxen
Afmetingen (b x h x d)	
microset	: 175 x 268 x 316 mm
boxen	: 180 x 268 x 241 mm
EAN code	: 87 10895 74280 1

