

## Streamium Breedband Internet Micro HiFi Systeem

- **Uitgangsvermogen 2 x 100 watt (MPO).**
- **Het beluisteren van meer dan 1000 Internet radiostations via internetverbinding.**
- **Draadloze LAN verbinding.**
- **Tweeweg Speaker Systeem met wOOx technologie (3 stappen).**
- **Digitale RDS tuner voor AM en FM.**
- **Persoonlijke internetstations.**
- **Samenstellen van een jukebox op afstand.**
- **Speelt Audio CD's en CD-ROM's met MP3 en MP3PRO bestanden.**
- **Upgradable voor toekomstige audio-compressieformaten.**

streamium



DIGITAL  
TUNER



# PHILIPS

# Streamium Breedband Internet Micro HiFi Systeem



## Internet radiostations

- iM network, Internet Radio Stations, keuze uit meer dan 1000 internet radiostations en keuze uit genre, taal of regio.
- MusicMatch, online muziek-afspeellijst. Na een keuze van de gewenste muziek kan deze met de MC i250 worden beluisterd.
- Radio Free Virgin, muziek voor iedere smaak.
- Andante Radio, voor klassieke muziek.
- Shoutcast, Internet radiostation van de hele wereld.
- MP3.com virtuele jukebox.
- Persoonlijk internet radiostation, mogelijkheid tot het maken van een station onder eigen naam met eigen muziekkeuze. Is alleen voor de eigenaar toegankelijk.
- Met de INFO service is het mogelijk informatie op te vragen van de artiestnaam en titel van het nummer, het antwoord komt via e-mail.
- Met de PC-Link toets wordt een verbinding gemaakt met de PC en kunnen alle muziekbestanden van de PC worden afgespeeld via de MCI 250.
- Voor een draadloze LAN verbinding is een WiFi router vereist.

## My.Philips.com

- Een Internet-site exclusief voor eigenaren van een Philips breedband Internet radio. Na inschrijving is het mogelijk om interactief te werken met de MCI 250.

## Radio

- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Plug & Play, voor het automatisch zoeken en in het geheugen vastleggen van zenders en de actuele tijd.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatiesysteem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, programmatype, nieuws en verkeersinformatie ontvangen en op het LCD-display worden weergegeven.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en langegolf zenders.

## Versterker

- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het stereo-effect.
- Tweeweg Speaker Systeem met wOOx technologie. De luidsprekerbox is voorzien van een passieve lage tonen straler. Met wOOx Control is de extra versterking van lage tonen te regelen (3 standen).
- Afzonderlijke hoge- en lage-tonenregeling voor het instellen van de geluidswaergave naar persoonlijke smaak.
- Uitgangsvermogen 2 x 100 watt (MPO)

## CD-speler

- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ROM's met MP3 en MP3PRO bestanden.
- Titel- en track-info wordt automatisch opgehaald van de CDDB site.
- Waergave van CD-tekst en info over het volgende nummer.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Instellen van favoriet voor audio CD tracks en MP3 tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele CD.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

## Aansluitingen

- Antenne, 75 ohm IEC (coax).
- Internetverbinding, RJ45 kabel.

- Aux-in, 2 x cinch.
- Luidsprekers, 4 x click-fit.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.
- Subwoofer.

## Algemeen

- Klok met wekfunctie. De klok wordt automatisch (m.b.v. RDS) op de juiste tijd ingesteld.
- Wekken met radio of CD.
- Instelbare sleeptimer 120, 90, 60, 45, 30 en 15 minuten.
- Overzichtelijk LCD-informatiescherm. Helderheid instelbaar in 3 stappen.
- Groot LCD-display met vijf tekstregels.
- Handige afstandsbediening.
- Up-graden van de software via internet.
- Afneembare luidsprekergrill

## Meegeleverde accessoires

- Netsnoer.
- UTP netwerk kabel.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R03).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

## Technische gegevens

### Radio

Golfbereiken	
MG	: 522 - 1602 kHz
LG	: 153 - 279 kHz
FM	: 87,5 - 108 MHz
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	
AM	: bijgeleverde raamantenne
FM	: coax 75 ohm IEC conn.

### Versterker

Uitgangsvermogen	: 2 x 50 watt (RMS)
	: 2 x 100 watt (MPO)
Signaal/ruis verhouding	: > 65 dB
Frequentiebereik	: 40 - 20.000 Hz
Ingangsgevoeligheid AUX:	: 700 mV (max. 2 V)

### Luidsprekerboxen

Systeem	: tweeweg
Impedantie	: 6 ohm
Woofer	: 115 mm metal cone
Tweeter	: metal cone dome
Passieve radiator	: wOOx 120 mm Top Firing

### CD-speler

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

### Algemeen

Netspanning	: 220 V, 50 Hz +/- 10%
Display	: LCD met achtergrondverlichting

### Gewicht

Afmetingen (b x h x d)	: 10,5 kg incl. boxen
microset	: 175 x 245 x 375 mm
boxen	: 180 x 245 x 228 mm
EAN code	: 87 10895 76229 8

